



Listenpreis: 136.85 €

inkl. 19% Mwst.

Features:**OMNITRONIC MOM-10BT4 Empfangsmodul**

Empfangsmodul für UHF-Frequenzen (Mikrofonsignal + Audio-Link-Signal)

- Zur Nachrüstung des modularen PA-Systems MOM-10BT4
- Bis zu 4 Empfangsmodule können optional nachgerüstet werden
- 16 einstellbare Übertragungsfrequenzen (823-832 und 863-865 MHz)
- LEDs für Power, Träger- und Audiosignal
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite

Lieferumfang

- 1 x Empfänger, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

OMNITRONIC MOM-10BT4 Taschensender

Taschensender mit 16 Übertragungsfrequenzen (823-832 & 863-865 MHz)

- 16 einstellbare Übertragungsfrequenzen (823-832 und 863-865 MHz)
- Gain-Regler zum Einstellen der Empfindlichkeit
- LED-Anzeige für Batteriekapazität
- Gürtelclip
- Kopfbügelmikrofon und Krawattenmikrofon als Zubehör erhältlich
- Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- LCD Display
- Ladezustandsanzeige

Logistic

Lieferumfang

- 1 x Sender, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

OMNITRONIC MOM-10BT4 Headset-Mikrofon

Leichtes, schwarzes Kopfbügelmikrofon

- Mit verstellbarem Mikrofonarm zum exakten Positionieren der Mikrofonkapsel
- Zur qualitativ hochwertigen Sprachabnahme für Anwendungen, bei denen die Hände frei bleiben müssen, wie z. B. Aerobics oder Schlaginstrumente
- Geringes Gewicht

Lieferumfang

- 1 x Mikrofon

Technische Daten:

Gewicht: 220 g

OMNITRONIC MOM-10BT4 Empfangsmodul

Typ:	Empfänger
Stromversorgung:	12 V DC 150 mA
Frequenzbereich:	50 - 15000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>80 dB
Klirrfaktor:	<0,1 % bei 1 kHz
Empfindlichkeit:	-95 dB
Reichweite:	Bis zu 30m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Frequenzstabilität:	± 0,01 %
Frequenzwahl:	16 Frequenzen schaltbar
Steuerelemente:	Frequenzwahlschalter, Lautstärkeregler
Maße:	Breite: 7,1 cm Tiefe: 13,9 cm Höhe: 3 cm
Gewicht:	90 g

OMNITRONIC MOM-10BT4 Taschensender

Typ:	Taschensender
Stromversorgung:	3 V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Reichweite:	Bis zu 30m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Frequenzstabilität:	± 0,01 %
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Frequenzwahl:	16 Frequenzen schaltbar

Steckertyp:	Mini-XLR (M) 3-pol Einbauversion
Displaytyp:	LCD Display
Display:	Kanal , Ladezustandsanzeige
Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Material:	Kunststoff
Maße:	Breite: 6,6 cm Tiefe: 2,2 cm Höhe: 10,8 cm
Gewicht:	100 g

OMNITRONIC MOM-10BT4 Headset-Mikrofon

Typ:	Kopfbügelmikrofon
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Mini-XLR (W) 3-pol
Kabellänge:	1 m
Kapseltyp:	Kondensator
Material:	Metall
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	30 g