
OMNITRONIC Set MOM-10BT4 Empfangsmodul + Taschensender + Lavalier-Mikrofon

GTIN: 42520

**Listenpreis: 117.81 €**

inkl. 19% Mwst.

Features:**OMNITRONIC MOM-10BT4 Empfangsmodul**

Empfangsmodul für UHF-Frequenzen (Mikrofonsignal + Audio-Link-Signal)

- Zur Nachrüstung des modularen PA-Systems MOM-10BT4
- Bis zu 4 Empfangsmodule können optional nachgerüstet werden
- 16 Übertragungsfrequenzen (823-832 und 863-865 MHz)
- Lautstärkeregelung
- LEDs für Power, Träger- und Audiosignal
- Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen der EU (Duplexlücke bitte länderspezifisch prüfen)
- Hat eine Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite

OMNITRONIC MOM-10BT4 Taschensender

Taschensender mit 16 Übertragungsfrequenzen (823-832 & 863-865 MHz)

- Passend zu dem MOM-10BT4-Empfangsmodul
- 16 Übertragungsfrequenzen (823-832 und 863-865 MHz)
- LCD-Anzeige für Batteriekapazität und Übertragungskanal
- Gain-Regler zum Einstellen der Empfindlichkeit
- Sendeleistung 5 mW/10 mW, umschaltbar
- LED-Batterieanzeige
- Gürtelclip
- Kopfbügelmikrofon und Krawattenmikrofon als Zubehör erhältlich
- Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen der EU (Duplexlücke bitte länderspezifisch prüfen)
- Hat eine Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite

Logistic

OMNITRONIC MOM-10BT4 Lavalier-Mikrofon

Schwarzes, unauffälliges Krawattenmikrofon

- Passend zu dem MOM-10BT4-Taschensender
- Zur Befestigung an der Krawatte, am Hemd oder Kragen des Benutzers
- Zur qualitativ hochwertigen Sprachabnahme für öffentliche Reden, Theater oder geschäftliche Präsentationen
- Lieferung inklusive Schaumstoff-Windschutz
- Niedriges Gewicht
- Richtcharakteristik: Niere

Technische Daten:

Gewicht: 210 g

OMNITRONIC MOM-10BT4 Empfangsmodul

Typ:	Empfänger
Spannungsversorgung:	12 V DC 150 mA
Frequenzbereich:	50 - 15000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>80 dB
Klirrfaktor:	<0,1 % bei 1 kHz
Empfindlichkeit:	-95 dB
Steuerelemente:	Frequenzwahlschalter, Lautstärkeregler
Frequenzband:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Frequenzwahl:	16 Frequenzen schaltbar
Frequenzstabilität:	± 0,01 %
Reichweite:	30 m bei Sichtweite
Maße:	Breite: 7,1 cm Tiefe: 13,9 cm Höhe: 3 cm
Gewicht:	90 g

OMNITRONIC MOM-10BT4 Taschensender

Typ:	Taschensender
Spannungsversorgung:	3 V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Steckertyp:	Min-XLR (M) 3-pol Einbauversion
Frequenzband:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Frequenzwahl:	16 Frequenzen schaltbar
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Frequenzstabilität:	± 0,01 %
Reichweite:	30 m bei Sichtweite

Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Material:	Kunststoff
Maße:	Breite: 6,6 cm Tiefe: 2,2 cm Höhe: 10,8 cm
Gewicht:	100 g

OMNITRONIC MOM-10BT4 Lavalier-Mikrofon

Typ:	Lavaliermikrofon
Spannungsversorgung:	1,5-10 V
Stromanschluss:	Stromeinspeisung Mini-XLR (W) 3-pol
Kapseltyp:	Kondensator
Richtcharakteristik:	Niere
Frequenzbereich:	50 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	-37 dB
Max. Schalldruck:	120 dB
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	20 g