

PSSO Set WISE TWO + Dyn. Funkmikrofon + BP + Headset 823-832/863-865MHz: 20000791
True-Diversity-Funkempfänger inkl. Funkmikrofon, Taschensender und Headset

GTIN: 4026397685664

**Listenpreis: 831.81 €**

inkl. 19% MwSt.

Features:**PSSO WISE TWO 2-Kanal True Diversity Empfänger 823-832/863-865MHz**

Anmeldefreier True-Diversity-Funkempfänger mit 2,4GHz iSync-Fernsteuerung

- Professioneller Multifrequenz-Funkempfänger mit True-Diversity-Technik für den Bühneneinsatz
- Hochwertige Bauteile und durchdachte Features sorgen für beste Performance und hohe Zuverlässigkeit
- Geeignet für große Mehrkanalanlagen (Parallelbetrieb von bis zu 26 Systemen möglich)
- 45 Preset-Kanäle in 5 Kanalgruppen
- 2,4 GHz iSync - komfortables Synchronisieren und Überwachen des Senders in Echtzeit
- Automatisches Frequenzsetup
- Piloton-Technologie (PLL) und Noise-Squelch für störungsfreien Betrieb
- Hochauflösendes LCD-Farbdisplay
- Multifunktionales Jogdial zur Menüführung
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- XLR- und 6,3-mm-Klinkenausgang
- Mic/Line-Umschaltung
- Groundlift-Schalter
- 2 abnehmbare Antennen (BNC) ermöglichen die Kombination mit einem externen Antennensplitter
- USB-Port für Softwareupdates
- 2 Empfänger über ein Netzteil betreibbar
- Auslieferung in praktischer Transporttasche mit Klinkenkabel und Netzteil
- Passende Handsender separat erhältlich
- 483-mm-Rackeinbau
- Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen der EU (bitte länderspezifisch prüfen)
- Erhältliche Frequenzbereiche: 518-548 MHz, 638-668 MHz, 823-832 MHz und 863-865 MHz
- Hat eine Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite

Logistic

EAN / GTIN: 4026397685664

Gewicht: 4,00 kg

Länge: 0.61 m

Breite: 0.31 m

Höhe: 0.42 m

- (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE

PSSO WISE Dynamisches Funkmikrofon 823-832/863-865MHz

Handmikrofon mit PLL-Multifrequenz-Sender

- Dynamisches Handmikrofon mit UHF-PLL-Technologie
- Robustes, ergonomisches Aluminiumgehäuse
- Passend zu den Empfängern WISE ONE und WISE TWO
- Hochwertige Bauteile und durchdachte Features sorgen für beste Performance und hohe Zuverlässigkeit
- 2,4 GHz iSync - komfortables Synchronisieren und Überwachen mit dem Empfänger in Echtzeit
- Benutzername und Anzeigefarbe editierbar
- Hochauflösende LCD-Anzeige
- RF-Ausgangsleistung umschaltbar 10mW/30mW/50 mW
- Gainpegel einstellbar
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- Direkt kompatibel mit der SM58-Kapsel von Shure
- Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen der EU (bitte länderspezifisch prüfen)
- Erhältliche Frequenzbereiche: 518-548 MHz, 638-668 MHz, 823-832 MHz und 863-865 MHz
- Richtcharakteristik: Niere
- Hat eine Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite

PSSO WISE Taschensender 823-832/863-865MHz

Taschensender mit PLL-Multifrequenz-Sender

- Passend zu den Empfängern WISE ONE und WISE TWO
- 2,4 GHz iSync - komfortables Synchronisieren und Überwachen mit dem Empfänger in Echtzeit
- Benutzername und Anzeigefarbe editierbar
- Hochauflösende LCD-Anzeige
- RF-Ausgangsleistung umschaltbar
- Gainpegel einstellbar
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen der EU (bitte länderspezifisch prüfen)
- Erhältliche Frequenzbereiche: 518-548 MHz, 638-668 MHz, 823-832 MHz und 863-865 MHz
- Hat eine Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite

PSSO WISE Kopfbügelmikrofon für Taschensender

Kopfbügelmikrofon für den WISE-Taschensender

- Richtcharakteristik: Kugel

Technische Daten:

Gewicht: 3,50 kg

PSSO WISE TWO 2-Kanal True Diversity Empfänger 823-832/863-865MHz

Typ:	Empfänger
Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12-15 V DC 1,5 A
Gesamtanschlusswert:	8 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Anzahl der Kanäle:	2
Frequenzbereich:	50 - 20000 Hz

Geräuschspannungsabstand:	>96 dB
Klirrfaktor:	<0,1 % bei 1 kHz
Gain:	Mikrofon -32 dB bis +4 dB Ausgang: -32 dB bis +4 dB
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Steuerelemente:	Netzschalter, Groundlift-Schalter, Menü, Encoder
Anschlüsse:	2 x Antenne über BNC (W) 12-15 V 1 x Antenne über SMA (W) Einbauversion Ausgang: 2 x Mic/Line über 3-pol XLR Ausgang: 2 x Mic/Line über 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) einbauversion Ausgang: 2 x für Kaskadierung über BNC (W)
Kanäle:	Mikrofonkanal: 2 x Mono mit Mic-Line Schalter über XLR oder Klinke
Frequenzband:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Frequenzwahl:	45 Frequenzen schaltbar In 5 Gruppen Frequenzen automatisch scanbar
Modulation:	FM
Reichweite:	60 m bei Sichtweite
Schalter:	Low-Cut-Schalter
Diversity:	True-Diversity
Material:	Metall
Farbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
Maße:	Breite: 48 cm Tiefe: 27 cm Höhe: 4,3 cm
Gewicht:	2,9 kg

PSSO WISE Dynamisches Funkmikrofon 823-832/863-865MHz

Typ:	Handsender
Spannungsversorgung:	3 V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Kapseltyp:	Dynamisch
Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Frequenzbereich:	50 - 18000 Hz
Empfindlichkeit:	-74 dB
Gain:	-32 dB bis +4 dB
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Steuerelemente:	Menü, Navigationstasten
Frequenzband:	UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz
Frequenzwahl:	Frequenzen schaltbar
Modulation:	FM
RF-Ausgangsleistung:	50 mW (HI); 10 mW (LO)

Reichweite:	60 m bei Sichtweite
Farbcode:	Farbindikator und Name einstellbar
Schalter:	Ein/Aus/Mute-Schalter
Material:	Aluminium
Maße:	Länge: 26,5 cm Durchmesser: Ø 5,2 cm
Gewicht:	390 g

PSSO WISE Taschensender 823-832/863-865MHz

Typ:	Taschensender
Spannungsversorgung:	3 V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Frequenzbereich:	50 - 18000 Hz
Gain:	-32 dB bis +4 dB
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Steuerelemente:	Menü, Navigationstasten
Anschlüsse:	1 x Mikrofon über Mini-XLR (M) 3-pol Einbauversion 5 V
Frequenzband:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Frequenzwahl:	Frequenzen schaltbar
Modulation:	FM
RF-Ausgangsleistung:	50 mW (HI); 10 mW (LO)
Reichweite:	60 m bei Sichtweite
Farbcode:	Farbindikator und Name einstellbar
Schalter:	Ein/Aus-Schalter; Mute-Schalter
Material:	Aluminium
Farbe:	Grau
Maße:	Breite: 7 cm Tiefe: 3 cm Höhe: 13 cm
Gewicht:	190 g

PSSO WISE Kopfbügelmikrofon für Taschensender

Typ:	Headset
Spannungsversorgung:	2-10 V DC
Kabellänge:	1,5 m
Kapseltyp:	Elektret
Richtcharakteristik:	Kugel
Frequenzbereich:	100 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>58 dB
Empfindlichkeit:	-45 dB
Impedanz:	1 kOhm

Anschlüsse:	Über Mini-XLR (W) 3-pol
Material:	Metall
Farbe:	Hautfarben
Maße:	Durchmesser: Ø 3,5 mm
Gewicht:	20 g