EUROLITE Set DIY PAR-46 Spot E-27 + Stromschienenadapter, 3-phasig, schwarz

Art.-Nr.: 20000829

DIY-Set zum Anschluss an 3-Phasen-Schienensysteme

GTIN: 4026397689303

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE PAR-46 Spot E-27 sw

PAR-46-Gehäuse mit E27 Sockel (mit Kabel + Stecker)

- Stabiles Metallgehäuse
- Hitzeisolierte Feststellschraube
- 4 Halteklammern für den Farbfilterrahmen
- Innen geschwärzter Tubus für präzisen Lichtaustritt
- Kräftiger Verschlussknopf mit Zugfeder für sicheren Halt und schnelles Öffnen des hinteren Gehäusedeckels
- Kräftige Kabelzugentlastung
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit Montagebügel
- Für PAR 46

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Filterrahmen, 1 x Bedienungsanleitung

EUTRAC Stromschienenadapter, 3-phasig, schwarz

Multi-Adapter mit Datenbus-Option

- Für 3- Phasen Stromschiene, mit Datenbus-Option (Datenbusabgriff mit SELV-Baustein Artikel-Nr. 99-698-0)
- Mit Schraubklemmen und vernickelten Federkontakten
- Zugelassen für 6 A induktiv / 6 A ohmsch bei 250 V
- Mit Schutzleiteranschluss und Phasenwahlschalter. Phasenwahl über Drehkern mit Nullstellung im eingesetzten Zustand.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397689303

Gewicht: 2,00 kg

Länge: 0.41 m

Breite: 0.31 m

Höhe: 0.28 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Durch Doppelriegel besserer mechanischer Halt in der Schiene auch bei Einsatz schwerer Strahler
- Belastbar bis 5 kg, bei Verwendung von Montagenippel 99-066-x bis 10 kg
- Made in Germany

EUTRAC Montagenippel für Stromschienenadapter Ø10,5mm/ Ø13,5mm schwarz<p class='attributgroup'>Lieferumfang

- 1 x Verschraubung

Technische Daten:

Gewicht:	1,27 kg

EUROLITE PAR-46 Spot E-27 sw

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	Max. 100 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge:	Ca. 0,9 m
Sockel/Fassung:	E27
Lampenart:	Frei bestückbar
Farberzeugung:	Über Farbfilter-Rahmen
Ansteuerung:	Plug and play
Bauform:	PAR-46
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Material:	Aluminium, 1,5 mm
Maße:	Länge: 30 cm Breite: 20 cm Höhe: 27 cm
Gewicht:	1,21 kg
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø12mm
Material:	Aluminium, 4 mm
Filterrahmen	
Material:	Metall, 0,5 mm
Maße:	Länge: 19 cm Breite: 19 cm Durchmesser: Ø 14 cm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

EUTRAC Stromschienenadapter, 3-phasig, schwarz

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Spezialsteckverbindung Einbauversion
Stromausgang:	Schraubklemme
Gewicht:	50 g

EUTRAC Montagenippel für Stromschienenadapter Ø10,5mm/ Ø13,5mm schwarz

Gewicht:	10 g

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.