

EUROLITE LED Strip 4in1 Zone RF Controller

4-Kanal-LED-Funkcontroller mit Fernbedienung für RGB/W und Dualweiß

Art.-Nr.: 50531140

GTIN: 4026397659825



Listenpreis: 41.53 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Bedienerfreundlicher LED-Funkcontroller für 4 Zonen (4 x 6A) und Fernbedienung
 - Steuert einfarbige und mehrfarbige (CW+WW, RGB, RGBW) LED-Streifen (12-24V) ganz nach Wunsch
 - Mehrere Controller dank innovativer Funktechnologie synchron und asynchron einfach und komfortabel mit nur einer Fernbedienung steuerbar
 - Synchrone Farbbläufe auch über Stunden hinweg bei mehreren Controllern mit unterschiedlichen LED-Typen
 - Hervorragende Signalübertragung mit 2,4 GHz - kein Unterschied zu einem verkabelten System wahrnehmbar
 - Alle Controller vernetzen sich untereinander und ermöglichen hohe Reichweiten
 - Kein sichtbarer Kontakt zwischen Fernbedienung und Controller erforderlich
 - Beliebig viele Controller in 4 Zonen einsetzbar
 - Erweiterungscontroller können problemlos dem System hinzugefügt werden (Artikel 50531145)
 - Farbauswahl über berührungsempfindliches Farbrad
 - Ablaufgeschwindigkeit und Helligkeit einstellbar
 - Ein-/Aus-Taster
 - Memory-Funktion speichert die letzte Einstellung beim Ausschalten
 - Lieferung mit Wandhalterung und Befestigungsmaterial
 - 8 integrierte Showprogramme
- Fernbedienung**
- Hat eine Reichweite von bis zu 20m

Logistic

EAN / GTIN: 4026397659825
Gewicht: 0,24 kg
Länge: 0.18 m
Breite: 0.09 m
Höhe: 0.06 m

Technische Daten:

Gewicht:	190 g
Controller	
Spannungsversorgung:	12/24V DC
Gesamtanschlusswert:	Max. 576 W 24 V DC 144 W 24 V DC je Kanal Max. 288 W 12 V DC 72 W 12 V DC je Kanal
Ausgangsstrom:	Max. 4 x 6 A je Kanal
Stromanschluss:	Über Schraubklemme
Stromausgang:	Schraubklemme
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Maße:	Länge: 16 cm Breite: 4,6 cm Höhe: 2,5 cm
Gewicht:	190 g
Fernbedienung	
Batterie:	2 x Micro (AAA) (mitgeliefert)
Reichweite:	20 m
Maße:	Länge: 16,4 cm Breite: 4,5 cm Höhe: 2,6 cm
Gewicht:	100 g
Rechtliche Spezifikationen	
