

ANTARI FT-100 Nebelmaschine

1300-W-Nebelmaschine für Feuerwehr und Rettungsdienst

Art.-Nr.: 51702602

GTIN: 4719850651923

**Features:**

- Speziell abgestimmt auf Ausbildung und Training für Feuerwehr und Rettungsdienst
- Zwei große Drehregler und eine blaue LCD-Anzeige erlauben problemloses Einstellen der Nebelmenge und Timer-Funktionen, selbst mit Arbeitshandschuhen
- Generiert gewaltige Nebelmengen innerhalb kürzester Zeit zur realistischen Brandsimulation
- Stabiles Metallgehäuse
- Ausstoßweite: Ca. 6 m
- Große Tankkapazität
- Mit Füllstandsanzeige
- Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis
- Herausnehmbarer Tank
- Ansteuerbar über kabelgebundene Fernsteuerung (optional); DMX; Stand-alone; Funkfernsteuerung
- Einfarbiges LCD Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Feuerwehren
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

Logistic

EAN / GTIN: 4719850651923

Gewicht: 16,00 kg

Länge: 0.68 m

Breite: 0.37 m

Höhe: 0.35 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 1300 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK I

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Aufwärmzeit:	Ca. 10 min
Ausstoßweite:	Ca. 6 m
Tankinhalt:	6,0 l Nebelfluid auf Wasserbasis herausnehmbarer Tank
Fluidverbrauch:	Ca. 100 ml/min
DMX-Eingang:	1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Kabelgebundene Fernsteuerung (optional); DMX; Stand-alone; Funkfernsteuerung
Trägerfrequenz:	433,92
Gehäusefarbe:	Rot
Heizelement:	1300 W
Displaytyp:	Einfarbiges LCD Display
Farbe:	Rot
Maße:	Breite: 27,8 cm Tiefe: 58 cm Höhe: 26,5 cm
Gewicht:	14,50 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Batterie:	1 x 12 V LR27 Alkali-Mangan eingebaut

Lieferumfang:

- 1 x Gerät
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung
- 1 x Behälter
- 1 x Filter