

ANTARI Z-3000 MK2 mit Controller Z-20
DMX-steuerbare Nebelmaschine mit 3000 W HeizleistungArt.-Nr.: 51702617
GTIN: 4719850650810**Listenpreis: 927.01 €**
inkl. 19% MwSt.**Features:**

- Leistungsstarke, geräuscharme Nebelmaschine mit 3000-W-Heizelement
- Kontinuierlicher Nebelausstoß
- Metallgehäuse mit Tragegriffen
- Herausnehmbarer Tank
- ECO-Temperatursteuerung
- Steuerung per integrierter DMX-Schnittstelle oder beiliegendem kabelgebundenem Steuermodul mit LCD-Anzeige Z-20
- Funktionen des Z-20: Timer mit Intervall, Dauer und Nebelmenge; DMX-Startadresse; Dauernebel; manuelle Auslösung
- Funkfernsteuerung Z-30 optional erhältlich
- Ideal für Bühnen, große Diskotheken, Produktionsfirmen und industrielle Einsätze
- Ausstoßweite: Ca. 8 m
- Im 1 CH DMX-Modus bedienbar
- Ansteuerbar über Funkfernsteuerung (optional); DMX; kabelgebundene Fernsteuerung

LogisticEAN / GTIN: 4719850650810
Gewicht: 23,50 kg
Länge: 0,83 m
Breite: 0,43 m
Höhe: 0,39 m**Technische Daten:**

| | |
|----------------------|---|
| Spannungsversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 2300 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Stromanschluss: | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Aufwärmzeit: | Ca. 12 min |

| | |
|-----------------|--|
| Ausstoßvolumen: | Ca. 1130 m³/min |
| Ausstoßweite: | Ca. 8 m |
| Tankinhalt: | 6 l |
| Fluidverbrauch: | Ca. 167 ml/min |
| DMX-Kanäle: | 1 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 5-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 5-pol XLR (W) Einbauversion |
| Ansteuerung: | Funkfernsteuerung (optional); DMX; kabelgebundene Fernsteuerung |
| Gehäusefarbe: | Grau |
| Farbe: | Grau |
| Maße: | Breite: 31 cm Tiefe: 73,5 cm Höhe: 19,2 cm |
| Gewicht: | 20,85 kg |