

ANTARI Z-1520 LED Spray Fogger

1500-W-Maschine, extrem kräftiger vertikaler Nebelstoß mit LED-Beleuchtung

Art.-Nr.: 51702618

GTIN: 4026397516180



Listenpreis: 910.35 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Leistungsstarke Nebelmaschine mit hellen RGB-LEDs und DMX-Schnittstelle
- Spektakulärer Nebel- und Lichteffekt in einem Gerät
- 8-sekündiger Jet-Spray-Betrieb mit maximaler Nebelmenge
- Einstellbarer Timer mit Intervall und Dauer
- Manueller Ausstoß
- 22 leistungsstarke LEDs 3 W high-power R/G/B
- Stroboskop-Effekt
- Ausstoßweite: Ca. 5 m
- 15 integrierte Showprogramme
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Funkfernsteuerung; Timer; Master/Slave Funktion
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis
- Herausnehmbarer Tank
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

Fernbedienung

- Reichweite von bis zu 50m

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Behälter, 1 x Filter

Logistic

EAN / GTIN: 4026397516180

Gewicht: 12,45 kg

Länge: 0.51 m

Breite: 0.42 m

Höhe: 0.31 m

Technische Daten:

Stromversorgung:

230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert:	1550 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
LED-Typ:	22 x 3 W high-power R/G/B
Aufwärmzeit:	Ca. 5 min
Ausstoßweite:	Ca. 5 m
Tankinhalt:	2,4 l Nebelfluid auf Wasserbasis herausnehmbarer Tank
Fluidverbrauch:	Ca. 150 ml/min
DMX-Kanäle:	8
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Funkfernsteuerung; Timer; Master/Slave Funktion
Trägerfrequenz:	433,92
Gehäusefarbe:	Grau
Markenverwendung:	NEUTRIK Steckverbindung verbaut
Farbe:	Grau
Maße:	Breite: 29,5 cm Tiefe: 41,8 cm Höhe: 21 cm
Gewicht:	10,90 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x 12 V LR27 Alkali-Mangan eingebaut
Reichweite:	Bis zu 50m