FUTURELIGHT WDS-G4 Drahtlos-DMX-Sender

DMX-Funksender für drahtlose Datenübertragung, 2,4 GHz

Art.-Nr.: 51834017

GTIN: 4026397470581

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Kompakter DMX-Funksender zur drahtlosen Übertragung von bis zu 512 DMX-Kanälen
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtanlagen
- AFHSS- (Automatic Frequency Hopping Spread Spectrum) und TDMA-Technologie (Time Division Multiple Access) ermöglichen störungsfreien Betrieb auch neben weiteren WDS-G4 DMX-Sendern und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluethooth)
- Reichweite bis 200 m (bei Sichtkontakt)
- Gleichzeitiger Betrieb von bis zu 16 Sendern, dadurch Steuerung von 8192 DMX-Kanälen (16 DMX512-Universen) möglich
- Pro Sender können 1 bis 512 WDR-G4 DMX-Empfänger bedient werden
- Übertragung von RDM-Daten
- Plug & Play: Einfache und schnelle Inbetriebnahme mit einer Taste
- LED-Betriebs- und Funktionsanzeigen
- DMX-Eingang 5-pol. XLR
- Stromversorgung über mitgeliefertes Netzteil
- Batteriebetrieb möglich (3 x AAA, nicht inkl.)
- 2,4 GHz - weltweit anmelde- und gebührenfrei

Technische Daten:

Maße:	Breite: 12,5 cm
	Tiefe: 4,5 cm
	Höhe: 7 cm

Logistic

EAN / GTIN: 4026397470581

Gewicht: 0,47 kg

Länge: 0.26 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.06 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Maße (L x B x H):	125 x 70 x 45 mm
Gewicht:	130 g

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.