

EUROLITE LED PAR-56 HCL Short sil

PAR-56-Scheinwerfer mit 9 x 10-W-6in1-LED und RGBAW+UV-Farbmischung

Art.-Nr.: 51913590

GTIN: 4026397592269



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, Dimmer, Strobe-Effekt und UV-Effekt
- 9 leistungsstarke LEDs 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J'; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; LED EASY OPERATOR 4x4; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- In verschiedenen Farben erhältlich

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

Logistic

EAN / GTIN: 4026397592269

Gewicht: 2,09 kg

Länge: 0.21 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.28 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 75 W

Schutzart: IP20

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	9 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	4; 6; 10
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; LED EASY OPERATOR 4x4; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	20°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	20°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	38°
Gehäusefarbe:	Silber
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 20,5 cm Tiefe: 17,5 cm Höhe: 23 cm
Gewicht:	1,79 kg
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte