

EUROLITE DTB-405 4-Kanal Dimmerbar 5A

Dimmer-Bar für Chaser- oder DMX-Betrieb

Art.-Nr.: 70064420

GTIN: 4026397108057



Features:

- Erleichtert den Aufbau Ihrer Lichtanlage enorm
- Zur Installation direkt am Stativ oder an der Traverse
- Mit 4 Scheinwerferbefestigungen
- Ausgänge über 4 Schutzkontakt-Steckdosen
- Lässt sich als 4-Kanal-Lauflicht-Controller oder als DMX-Dimmerpack einsetzen
- 6 verschiedene Betriebsmodi
- 16 fest programmierte Chasermuster
- Chaserrichtung umkehrbar
- Chaser-Geschwindigkeit entweder einstellbar oder musikgesteuert
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Fernsteuerung über optionalen Fußschalter möglich
- Nur für professionelle Anwendung

Gerät

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar

Logistic

EAN / GTIN: 4026397108057

Gewicht: 6,00 kg

Länge: 1.35 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.27 m

Sperrgut

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Ausgangsstrom: Max. 5 A je Kanal

Maße: Breite: 130 cm

Tiefe: 10 cm

Höhe: 10,5 cm

Gewicht: 5,05 kg

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Akkutyp: | 1 x Nickel-Metallhydrid 3,6 V, |
| Max. Gesamtleistung: | 3680 W |
| Max. Gesamtstrom: | 16 A |
| Max. Nennleistung/Kanal: | 1150 W |
| Max. Nennstrom/Kanal: | 5 A |
| Sicherung: | F 6,3 A, 250 V |
| Maximallast je Last-Aufnahmepunkt: | 4 kg |
| Max. verteilte Last: | 16 kg |
| Max. zentrale Last: | 25 kg |
| TV-Zapfen: | D = 28 mm |

Lieferumfang:

1 x Gerät