

## EUROLITE DMX LED Operator 1 Controller

Kompakter DMX-Controller zur einfachen Steuerung

Art.-Nr.: 70064501

GTIN: 4026397367133



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Beschreibung:

The easy way...

Beim EUROLITE DMX LED Operator 1 handelt es sich um einen DMX-Controller, der speziell für die EUROLITE LED-Scheinwerfer und -Effekte mit 5 DMX-Kanälen entwickelt wurde.

Der Controller verfügt über vorprogrammierte Presets und Farben, die sich einfach auf Knopfdruck hervorrufen lassen. Sparen Sie sich die aufwändige Programmierung der einzelnen DMX-Kanäle, um genau diese oder jene Farbe darzustellen.

### Features:

- 5 Steuerkanäle, die nur zur Ansteuerung spezieller LED-Spots (RGB und TCL) genutzt werden können
- Select-Color Modus, um einzelne Farben auszuwählen
- Interne Programme
- Auto Modus zum Durchlaufen aller Programme
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Pause-Funktion
- Black-Out-Funktion
- Kontroll-LEDs zeigen den aktuellen Bedienungs-Modus an
- Program Select-Fader zur Einstellung der internen Programme
- Speed-Fader zur Einstellung der Programmgeschwindigkeit
- Strobe-Effekt mit regelbarer Geschwindigkeit
- Zur stehenden Montage vorgesehen; optionaler Einbau möglich
- Spannungsversorgung über beiliegendes 12 V DC Netzteil
- Kann bis zu 5 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397367133

Gewicht: 1,10 kg

Länge: 0.31 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.12 m

- Tischpultgehäuse

### Technische Daten:

|                      |  |
|----------------------|--|
| Gesamtanschlusswert: | 4,00 W   |
| Schutzart:           | IP20   |
| DMX-Kanäle:          | Ausgabe 5  |
| Ansteuerung:         | DMX  |
| Gehäusefarbe:        | Schwarz  |
| Farbe:               | Schwarz  |
| Gehäusebauform:      | Tischpultgehäuse   |
| Maße:                | Breite: 22 cm<br>Tiefe: 14,5 cm<br>Höhe: 6,5 cm                  |
| Gewicht:             | 0,92 kg  |
| Spannungsversorgung: | 230 V AC, 50 Hz,<br>über mitgeliefertes 12 V DC, 300 mA Netzteil |
| Anzahl Steuerkanäle: | 5  |
| Musiksteuerung:      | über eingebautes Mikrofon  |
| DMX512-Ausgang:      | 3-pol XLR-Einbaukupplung   |
| Maße (L x B x H):    | 220 x 145 x 65 mm  |