

## EUROLITE CLX-16 DMX Lichtsteuerung

DMX-Lichtsteuerung 16 Kanäle

Art.-Nr.: 70064650

GTIN: 4026397129823



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- 8 Kanalfader mit LED
- 8 Kanäle schaltbar über Latch-Tasten
- Fade Time-Taste zur Einstellung der Step-Geschwindigkeit
- Master-Fader mit LED zur Einstellung des Gesamt-Ausgangspegels
- Audio-Regler mit LED zur Einstellung der Musik-Empfindlichkeit
- Speed-Regler zur Einstellung der Programmgeschwindigkeit
- Flashtaster pro Kanal und Master-Flash (Full On-Taste)
- LED-Anzeige aller Modi
- 30 frei programmierbare Programme
- Dimmer: Manuelle Kontrolle der Kanäle über Fader
- Full On: Alle Kanäle werden gleichzeitig eingeschaltet
- Programmgeschwindigkeit über Speed-Regler oder Tap Sync-Taste einstellbar
- Musiksteuerung über externen Signalanschluss oder eingebautes Mikrofon
- Audio-Eingang über Cinch-Buchse
- Fußschalteranschluss über 9-polige Sub-D Buchse
- Spannungsversorgung über mitgeliefertes Netzteil

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397129823

Gewicht: 3,15 kg

Länge: 0.46 m

Breite: 0.25 m

Höhe: 0.15 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 5,00 W

Maße: Breite: 32 cm  
Tiefe: 18 cm

	Höhe: 8 cm
	über mitgeliefertes 12-20 V DC, 250 mA Netzteil
Anzahl Steuerkanäle:	16
Integrierte Programme:	30
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon oder Eingangsbuchse
Audio-Eingangsbuchse:	Cinch
Audio-Eingangsempfindlichkeit:	0,1-1 V
DMX512-Ausgang:	3-pol XLR-Einbaukupplung mit Polungsschalter
Maße (L x B x H):	320 x 180 x 80 mm
Gewicht:	2 kg