

EUROLITE QuickDMX Outdoor Funksender/Empfänger

Wetterfester DMX-Funktransceiver, IP65

Art.-Nr.: 70064710

GTIN: 4026397702408



Listenpreis: 224.91 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Automatische Umschaltung zwischen Sender- und Empfängerbetrieb
- Gleichzeitiger Betrieb von bis zu 6 Sendern, dadurch Steuerung von 3072 DMX-Kanälen (6 DMX-Universen) möglich
- AFHSS-Technologie (Automatic Frequency Hopping Spread Spectrum) ermöglicht störungsfreien Betrieb auch neben weiteren Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- Mehrfarbige LED-Funktionsanzeige
- Verriegelbarer Netzanschluss (IP T-Con)
- 2,4 GHz - weltweit anmelde- und gebührenfrei
- Ansteuerbar über QuickDMX; plug and play
- Mit Omega-Bügel
- Reichweite von bis zu 600m bei Sichtweite
- Für den Außenbereich geeignet IP65

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Omega-Bügel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397702408

Gewicht: 1,55 kg

Länge: 0.30 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.14 m

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzart:	IP65
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Ansteuerung:	QuickDMX; plug and play
Aufnahmesystem:	Omega-Bügel
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Modulation:	GFSK
Parallelbetrieb:	Max. 6 Sender
Reichweite:	600 m bei Sichtweite
Farbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 17,3 cm Breite: 15,6 cm Höhe: 9,2 cm
Gewicht:	1,28 kg