

EUROLITE DMX AIO Recorder, Merger, Artnet Node, Signalwandler

DMX-Recorder für 2 Universen

Art.-Nr.: 70064835

GTIN: 4026397648362



Listenpreis: 403.41 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Drahtloser DMX-Recorder und Art-Net-Node
- Aufnahme und Wiedergabe von Lichtshows in Echtzeit über DMX und WLAN
- Jede Art-Net- und DMX-Quelle kann aufgezeichnet werden
- Eingebauter Access-Point
- Art-Net In/Out über WLAN oder Netzwerkbuchse
- 8 Speicherplätze mit jeweils bis zu 20 Stunden Aufnahmekapazität
- 2 Aufnahmemodi: Zeitaufnahme oder schrittweise
- 2 Wiedergabemodi: Einzelwiedergabe oder Endlosschleife
- Dimmer- und Geschwindigkeitsregler
- DMX-Merger (2 In > 1 Out) mit den Modi HTP, LTP, Override, Backup
- DMX-Splitter (1 In > 2 Out)
- Robustes schwarzes Metallgehäuse
- Kann bis zu 1024 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Ansteuerbar über DMX; Aurora DMX App; Photon App; Art-NetDmxRemote App
- LCD Display
- Das Gerät lässt sich über USB mit dem PC verbinden,

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Antenne, 1 x Speicherkarte

Logistic

EAN / GTIN: 4026397648362

Gewicht: 1,41 kg

Länge: 0.27 m

Breite: 0.24 m

Höhe: 0.10 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Oder

	5V DC 500 mA
Gesamtanschlusswert:	4 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) Stromeinspeisung über USB C (W) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (optional)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
DMX-Kanäle:	Eingang 1024
DMX-Eingang:	2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	2 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Netzwerkanschluss:	1x RJ-45 (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; Aurora DMX App; Photon App; Art-NetDmxRemote App
Displaytyp:	LCD Display
USB-Anschluss:	USB 2.0, Typ B
PC connect:	Über USB
Maße:	Breite: 22,7 cm Tiefe: 13 cm Höhe: 7 cm
Gewicht:	1,13 kg