

EUROLITE Art-Net-DMX Node 1

LED-Controller und Art-Net-DMX-Konverter

Art.-Nr.: 70064842

GTIN: 4026397543193



Features:

- Kompakter LED-Controller zur Ansteuerung von RGB- und RGBA/RGBW-LEDs über Art-Net und DMX
- Wandelt Standard-DMX512-Signale und Art-Net-Daten in PWM-Signale für LEDs
- Passend für den digitalen LED-Pixelstreifen (Artikel 50530200)
- Einsatz auch als herkömmlicher Art-Net-DMX-Konverter für 1 DMX512-Universum (512 Kanäle) möglich
- DMX-Eingang und paralleler DMX-Ausgang zur Reihenschaltung über XLR-Anschlüsse
- Ethernet-Anschluss: 2 x RJ45, 10/100 MBit/s
- Standalone-Betrieb möglich mit 16 integrierten Lichtprogrammen
- 2 x 8-stellige LCD-Anzeige für Menüeinstellungen
- Klemmen zum Anschluss der LEDs
- Stromversorgung über mitgeliefertes Netzteil
- Robustes schwarzes Metallgehäuse
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über Art-Net
- Das Gerät lässt sich über RJ-45 (W) Einbauversion mit dem PC verbinden,

Logistic

EAN / GTIN: 4026397543193

Gewicht: 0,65 kg

Länge: 0,23 m

Breite: 0,19 m

Höhe: 0,09 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 1000 mA
------------------	---

Gesamtanschlusswert:	5 W
----------------------	-----

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Stromausgang:	Schraubsteckklemme
DMX-Kanäle:	Ausgabe 512
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Netzwerkanschluss:	Protokoll: Art-Net 3 über 2x RJ-45 (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Art-Net
PC connect:	Über RJ-45 (W) Einbauversion
Maße:	Breite: 15,3 cm Tiefe: 9 cm Höhe: 3,7 cm
Gewicht:	0,47 kg

Lieferumfang:

- 1 x Gerät
- 1 x Externes Netzteil
- 1 x Adapterkabel
- 1 x Bedienungsanleitung