

## OMNITRONIC CPE-60P ELA-Mischverstärker

ELA-Mono-Mischverstärker mit MP3-Player und IR-Fernbedienung, Bluetooth, 60 Watt

Art.-Nr.: 80709606

GTIN: 4026397683134



**Listenpreis: 172.55 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Anschlüsse für 70-V- oder 100-V-ELA-Lautsprecher
- Anschlüsse für niederohmige Lautsprecher (4-16 Ohm)
- Integrierter Audioplayer mit Bluetooth-Empfänger und IR-Fernbedienung
- Kabellose Musikübertragung von Ihren Musikgeräten (z. B. Smartphone, Tablet) über Bluetooth
- SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss
- FM-Tuner mit Auto Scan
- 3 Mikrofon-Eingänge mit getrennten Lautstärkereglern
- Mic 1 mit Phantomspeisung und Priority-Funktion
- Mic 2 und 3 umschaltbar Mic/Line
- 2 Line-Eingänge mit getrennten Lautstärkereglern
- 1 Line-Ausgang
- Bass-, Höhen- und Masterregler für das Ausgangssignal
- 4-fache LED-Pegelanzeige
- Schutzschaltungen mit LED-Anzeige: Überlast, Kurzschluss, Clip-Limiter, Überhitzung
- Netz- und 24-V-Notstrombetrieb
- Tischgehäuse
- Ansteuerbar über Bluetooth; IR-Fernbedienung beiliegend
- 2 HE

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397683134

Gewicht: 3,75 kg

Länge: 0.35 m

Breite: 0.27 m

Höhe: 0.14 m

### Technische Daten:

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz  
Oder  
24 V

Gesamtanschlusswert:	120 W
Ausgangsleistung:	60 W RMS
Stromanschluss:	Stromeinspeisung Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend
Impedanz:	1 x 4 Ohm; 1 x 8 Ohm; 1 x 16 Ohm; 1 x ELA Technik 100V
Ansteuerung:	Bluetooth; IR-Fernbedienung beiliegend
Audioplayer:	USB + SD + Bluetooth + FM Radio
Schaltung:	Class D
Equalizer:	Master: 1 x Regler 2-Band
Anschlüsse:	Eingang: 1 x Mikrofon über 3-pol XLR Eingang: 2 x Mic/Line über 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Eingang: 2 x Line über Stereo-Cinch Ausgang: 1 x Line über Stereo-Cinch 0,774 V Ausgang: Lautsprecher über Schraubklemme
Musikformat:	MP3
Gehäusebauform:	2 HE
Maße:	Breite: 30,3 cm Tiefe: 22 cm Höhe: 9,1 cm
Gewicht:	3,50 kg
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle CR2025 Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut