

OMNITRONIC MA-60P ELA-Mischverstärker

ELA-Mischverstärker mit Audioplayer, IR-Fernbedienung und Bluetooth, 60 W RMS

Art.-Nr.: 80709612

GTIN: 4026397703559



Features:

- Kabellose Musikübertragung von Ihren Musikgeräten (z. B. Smartphone, Tablet) über Bluetooth
- SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss
- Ordnernavigation, Wiederholfunktionen und Zufallswiedergabe
- 3 Mikrofon-Eingänge mit getrennten Lautstärkereglern
- Mic 1 mit Phantomspeisung und Priority-Funktion
- Mic 2 und 3 umschaltbar Mic/Line
- 2 Line-Eingänge mit getrennten Lautstärkereglern
- 1 Line-Ausgang
- Bass-, Höhen- und Masterregler für das Ausgangssignal
- 5-stellige LED-Pegelanzeige
- Gong, schaltbar
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Bluetooth
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Sportzentren/Fitnessstudios

Logistic

EAN / GTIN: 4026397703559

Gewicht: 6,40 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.44 m

Höhe: 0.18 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 120 W

Schutzklasse: SK I

Ausgangsleistung: 60 W RMS

| | |
|---------------------------|---|
| Stromanschluss: | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Gerätesicherung: | 5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar |
| Frequenzbereich: | 50 - 18000 Hz |
| Geräuschspannungsabstand: | >75 dB Mikrofon >85 dB Line |
| Klirrfaktor: | <0,5 % bei 1 kHz |
| Kühlung: | Lüfter |
| Impedanz: | ELA Technik 100V; 4-16 Ohm; ELA Technik 70V |
| Ansteuerung: | IR-Fernbedienung; Bluetooth |
| Bluetooth Gerätename: | Bluetooth |
| Audioplayer: | USB + SD + Bluetooth |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Schaltung: | Class AB |
| Steuerelemente: | Netzschalter, Masterregler, Lautstärkeregler pro Kanal, Klangregelung, Audioplayer; Phantomspeisungsschalter |
| Schutzschaltung: | Überlast; Kurzschluss; Limiter; Überhitzung |
| Status LED: | Power, Fault, Clip |
| Anschlüsse: | Eingang: Mikrofon über 2 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR Eingang: Line über 3 x Stereo-Cinch 0,3 V Ausgang: Line über 1 x Stereo-Cinch 0,3 V Ausgang: Lautsprecher über Schraubklemme |
| Equalizer: | Master: 1 x Regler 2-Band Mono |
| Musikformat: | MP3 |
| Dateianzahl: | Max. 999 |
| Geeignete Speichermedien: | USB-Geräte/SD-Karten max. 32GB (FAT 32) |
| Gehäusebauform: | (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE |
| Maße: | Breite: 48,3 cm Tiefe: 27,5 cm Höhe: 9,6 cm |
| Gewicht: | 5,00 kg |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |

Lieferumfang:

- 1 x Verstärker
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 2 x Halter
- 4 x Schrauben