

OMNITRONIC MP-350P ELA-Mischverstärker

ELA-Mischverstärker mit Audioplayer, IR-Fernbedienung und Bluetooth, 350 W RMS

Art.-Nr.: 80709645

GTIN: 4026397504019



Listenpreis: 605.71 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss
- Ordnernavigation und Wiederholfunktionen (Repeat 1, All)
- 3 Mikrofon-Eingänge (6,3-mm-Klinke, unsym.) mit getrennten Lautstärkereglern
- Mikrofon-Eingang 3 auf der Frontplatte mit regelbarer Priority-Funktion
- 3 Line-Eingänge (Stereo-Cinch) mit getrennten Lautstärkereglern
- 1 Line-Ausgang (Stereo-Cinch)
- Gong, schaltbar
- Höhen- und Bass-Klangregler für Ausgangssignal
- 7-stellige LED-Pegelanzeige
- Masterregler für das Ausgangssignal
- Hocheffiziente Luftströmung Front to Rear
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Sportzentren/Fitnessstudios

Audioplayer

- Ansteuerbar über Bluetooth; IR-Fernbedienung
- LCD Display

Lieferumfang

- 1 x Fernbedienung, 1 x Verstärker, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Batterie

Logistic

EAN / GTIN: 4026397504019

Gewicht: 14,15 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.49 m

Höhe: 0.18 m

Technische Daten:

Stromversorgung:

230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert:	700,00 W
Ausgangsleistung:	350 W RMS
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Frequenzbereich:	80 - 14000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>75 dB Mikrofon >85 dB Line
Klirrfaktor:	<0,5 % bei 1 kHz
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt , Luftströmung Front to Rear
Impedanz:	4-16 Ohm; ELA Technik 100V; ELA Technik 70V
Schaltung:	Class AB
Schutzschaltung:	Einschaltverzögerung; Überspannung; Kurzschluss
Status LED:	Power, Fault, Masterpegelanzeige
Anschlüsse:	Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Eingang: Mikrofon über 2 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) Eingang: Line über 3 x Stereo-Cinch 0,3 V Ausgang: Rec. über 1 x Stereo-Cinch 0,3 V Ausgang: Lautsprecher über Schraubklemme
Kanäle:	Mikrofonkanal: 1 x Mono über Kombibuchse (XLR/KLINKE), Kanalregelung über Drehregler Mikrofonkanal: 2 x Mono über Klinke, Kanalregelung über Drehregler Eingangskanal: 3 x Stereo über Cinch, Kanalregelung über Drehregler Eingangskanal: über Audioplayer, Kanalregelung über Drehregler, Mute-Schalter Master-Ausgang: Mono, Kanalregelung über Drehregler, Regler 2-Band EQ
Material:	Metall
Farbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 40 cm Höhe: 8,9 cm
Gewicht:	12,45 kg
Audioplayer	
Ansteuerung:	Bluetooth; IR-Fernbedienung
Audioplayer:	USB + SD
Displaytyp:	LCD Display
Musikformat:	MP3, WMA; FLAC, WAV
Dateianzahl:	Max. 999
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte/SD-Karten max. 32GB (FAT 32)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut