

## OMNITRONIC PAP-1000 ELA-Verstärker

ELA-Verstärker, 1000 Watt

Art.-Nr.: 80709830

GTIN: 4026397220919

**Listenpreis: 1010.31 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- 1 Line-Eingang (wahlweise XLR oder 6,3-mm-Klinke)
- 1 Durchschleifausgang (wahlweise XLR oder 6,3-mm-Klinke)
- Betrieb mit 70V/100 V oder 4-16 Ohm
- Masterregler
- LED-Anzeige für Power, Signal, Clip und Fault
- Schutzschaltungen: Überlast, Kurzschluss, Einschaltverzögerung, Überhitzung, Gleichspannung
- Lastüberwachung und Leistungskontrolle
- Lüftströmung Front to Rear
- Die Gerätekühlung erfolgt über 2x Lüfter
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397220919

Gewicht: 29,00 kg

Länge: 0.71 m

Breite: 0.59 m

Höhe: 0.24 m

### Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	2000,00 W
Ausgangsleistung:	Max. 1000 W 1000 W RMS
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Frequenzbereich:	80 - 16000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>90 dB Line

Klirrfaktor:	<0,5 % bei 1 kHz
Kühlung:	2 x Lüfter , Lüftströmung Front to Rear
Impedanz:	ELA Technik 100V; 4-16 Ohm
Schaltung:	Class AB
Schutzschaltung:	Softstart; Überhitzung; Überlast; Kurzschluss; Gleichspannung
Status LED:	Signal, Power, Fault, Clip
Anschlüsse:	Eingang: Line über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) einbauversion Eingang: Line über 1 x 3-pol XLR 0,3 V Ausgang: Line über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) einbauversion Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 38,5 cm Höhe: 13,35 cm
Gewicht:	27,60 kg