OMNITRONIC ELA 6M-Zonen LS-Regler 30W sil

6-facher ELA-Lautstärkersteller mit 24-V-Pflichtempfangsrelais

Art.-Nr.: 80711331

GTIN: 4026397262391

Features:

- 6 Audio-Transformatoren für 100-V-Übertragungstechnik
- Abschwächung in 10 Stufen
- 6 x 24-V-Pflichtempfangsrelais
- Aluminium-Frontplatte
- Schraub-Steck-Anschluss
- Rackeinbau mit 2 Höheneinheiten
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE

Logistic

EAN / GTIN: 4026397262391
Gewicht: 4,00 kg
Länge: 0.51 m
Breite: 0.25 m
Höhe: 0.14 m

Technische Daten:

Pflichtempfangsrelais:	24 V
Belastbarkeit:	Nominal: 6x 30W RMS
Frequenzbereich:	50 - 18000 Hz
Zonen-Ausgang:	6
Ein- & Ausgang:	Mono
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 23 cm Höhe: 8,9 cm
Gewicht:	3,40 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Lieferumfang:

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.