

OMNITRONIC ELA-100V-2-L Übertrager

100-V-Übertrager auf Geräte mit Line-Eingang

Art.-Nr.: 80711500

GTIN: 4026397756814



Features:

- Cinch- und XLR-Ausgang, unsymmetrisch
- Line-Ausgangspegel einstellbar (0-1,7 V bei 100-V-Eingangsspannung)
- Ein- und Ausgang galvanisch getrennt
- Robustes Stahlgehäuse
- Keine Spannungsversorgung über Netzteil oder Batterie notwendig
- Mit Linsenkopfbeschlag

Logistic

EAN / GTIN: 4026397756814

Gewicht: 0,87 kg

Länge: 0,20 m

Breite: 0,12 m

Höhe: 0,09 m

Technische Daten:

Impedanz:	ELA Technik 100V
Aufnahmesystem:	2x Ø 14mm Linsenkopfbeschlag
Anschlüsse:	Eingang: ELA Technik 100V über Schraubsteckklemme Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion Ausgang: Line über 1 x Cinch (W) Einbauversion
Material:	Stahl, lackiert
Farbe:	Weiß
Maße:	Breite: 18 cm Tiefe: 9 cm Höhe: 5,5 cm

Gewicht:

0,75 kg

Lieferumfang:

- 1 x Gerät
- 1 x Schraubsteckklemme
- 1 x Schraubendreher
- 1 x Bedienungsanleitung