

OMNITRONIC TMC-3 Interface inkl. VDJ

Best.-Nr. 11045044

- + USB-MIDI-Controller und Audiointerface
- + Analoger Mixerbetrieb auch ohne Computer möglich
- + Virtual DJ 7 LE
- + 2 Line-/Phono-Eingänge
- + XLR-/Cinch-Ausgänge
- + Mikrofonaanschluss
- + Verwendbar mit jeder MIDI-gesteuerten Audio-Software

MP3

USB

PC connect

- USB-MIDI-Controller mit integrierter 4-Kanal-Soundkarte für DJs
- Abspielen, Mixen und Scratches von digitalen Audiodateien wie Vinyl
- 2 Decks für MIDI-Betrieb oder analoge Quellen (z. B. CD-Player oder Plattenspieler)
- Analoger Mixerbetrieb auch ohne Computer möglich
- Verwendbar mit jeder MIDI-gesteuerten Audio-Software, alle MIDI-Controller sind editierbar und frei zuweisbar
- Optimiert für die Steuerung der leistungsstarken Audio- und Video-Mixing-Software Virtual DJ
- Auslieferung mit Virtual DJ 7 Limited Edition, Upgrade zum Vorzugspreis möglich
- Unterstützt alle gängigen Codecs, u. a. MP3, WAV, WMA, OGG, M4A, AAC, AVI, MPEG
- Integriertes Plug&play-Audiointerface mit hochauflösenden AD/DA-Wandlern (16 Bit/48 kHz), geeignet für Windows XP/Vista/7 und Mac OS X
- 2 Line-/Phono-Eingänge, umschaltbar
- Regelbarer DJ-Mikrofoneingang
- Master-Ausgang und Booth-Ausgang mit separaten Lautstärkereglern
- Zusätzlicher Recording-Ausgang
- Kopfhörerausgang mit Lautstärkereglern zum direkten Vorhören
- 2-Kanal-Mixer-Sektion:
 - 3-fach-EQ, Gainregler und Lautstärkeregler pro Kanal
 - Leichtgängiger Crossfader mit einstellbarer Regelcharakteristik
 - Cue-Funktion mit 3 Hot-Cues
 - LED-Pegelanzeige
 - Extragroßer Track-Encoder für schnelles Browsen in der Music Library
- Dual-Player-Sektion:
 - Berührungsempfindliche Jogdials mit Moduswahl: Pitch Bend, Scratch, schnelle Suche
 - Automatische Takterkennung und Taktangleichung
 - Taktsynchrone Loops und Samples
 - Master-Tempo-Funktion für gleichbleibende Tonhöhe
 - Effekteinheiten mit Auswahl- und Parameterregler
 - Sample-Player mit LED-Anzeige, Auswahl- und Lautstärke-Regler



Technische Daten:

Typ:	USB-MIDI-Controller
Spannungsversorgung:	5 V DC, 500 mA über USB-Anschluss oder 5 V DC, 1000 mA über mitgeliefertes Netzteil
Eingänge:	2 x Stereo-Cinch, umschaltbar
Line/Phono:	3-pol. XLR und 6,3-mm-Klinke, sym.
DJ-Mikrofon:	3-pol. Stereo-XLR und Stereo-Cinch
Ausgänge:	Master: Stereo-Cinch Booth: Stereo-Cinch Rec: Stereo-Cinch
Kopfhörer:	3,5-mm- und 6,3-mm-Klinke, sym.
USB-Anschluss:	2,0, Typ B
Wandler:	16 Bit
Abtastrate:	48 kHz
Maße:	360 x 260 x 70 mm
Gewicht:	1,7 kg

Zubehör:

DIMAVERY EPB-20 Effekt-Ped.tasche, camo	Best.-Nr. 26380032
DIMAVERY EPB-10 Effekt-Ped.tasche	Best.-Nr. 26380030