

Praktischer 16A Stromverteiler im 19" Gehäuse

- Besonders geeignet zum Einbau in 19" Verstärkerracks
- Zum Einbau werden nur 2 HE benötigt
- 16A Drehstrom Eingang
- 2 Meter lange Anschlussleitung 5x2.5mm²
- Kontrollleuchten für die Präsenz jeder einzelnen Phase
- 6 Schutzkontaktsteckdosen auf der Rückseite des Gerätes (2 pro Phase)

**Technische Daten:**

Spannungsversorgung: 380 V AC, 50 Hz ~
Max. Nennleistung/Kanal (Schutzkontakt): 3680 W
Max. Nennstrom/Kanal (Schutzkontakt): 16 A
Höhe: 2 HE
Maße (LxBxH): 485 x 210 x 90 mm
Eigengewicht: 2,3 kg