

Changeur de couleurs DEL puissant

- Les avantages de DEL: durée de vie extrêmement élevée, consommation extrêmement faible, développement de chaleur minimal, entretien quasi nul et une brillance sans pareil
- Equipé avec 18 x 1 W DELs: 6 x rouge, 6 x bleu, 6 x verte
- DELs de haute puissance made by Lumileds, USA
- Vie des DELs 100 000 heures
- Mélange de couleurs RGB
- Maniement par DMX ou stand alone avec fonction "Master/Slave"
- Scènes préprogrammées contrôlé par le son
- Effet stroboscopique avec 1 à 18 flashes par seconde
- 8 programmess préprogrammées peuvent être activés grâce au contrôleur DMX
- Contrôlé par le son grâce au microphone intégré
- Effet "rainbow" à vitesse variable
- Interrupteurs DIP pour ajuster l'adresse DMX start
- Programme intégré
- 7 canaux DMX
- Contrôlable via DMX-512 par chaque contrôleur DMX standard
- Contrôleurs appropriés de FUTURELIGHT: contrôleur EX-6/32, EX-8/32, CP-240, CP-256/32, CP-528



Caractéristiques techniques:

Alimentation: 230 V, 50 Hz AC ~
 Puissance de rendement: 40 W
 Canaux de contrôle DMX: 7
 Connexion DMX-512: XLR 3-pôles
 Fréquence des flash: 18 Hz
 Numéro de DELs: 18
 Dimensions (LxbxH): 190 x 230 x 235 mm
 Poids: 5 kg

Accessoires:

FUTURELIGHT EX-6/32 contrôleur N° d'art. 51834046
 FUTURELIGHT EX-8/32 contrôleur N° d'art. 51834047
 FUTURELIGHT CP-240 contrôleur N° d'art. 51834265
 FUTURELIGHT CP-256/32 contrôleur 16bit N° d'art. 51834286
 FUTURELIGHT CP-512/64 contrôleur 16bit N° d'art. 51834295
 FUTURELIGHT CP-528 contrôleur 16bit N° d'art. 51834315
 Wizard-512 USB DMX-Software + Interface N° d'art. 51860102
 Wizard-1024 USB DMX-Software + Interface N° d'art. 51860110
 FUTURELIGHT DES-3 Fiche termination 3pôle N° d'art. 51834001