

Lichtstarker LED-Farbwechsler

- Vorteile der LED-Technik: extrem hohe Lebensdauer der LEDs, niedriger Gesamtanschlusswert, minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brilliantem Abstrahlverhalten
- Bestückung mit 36 x 1 W LEDs: 12 x rot, 12 x blau, 12 x grün
- High power LEDs made by Lumileds, USA
- 100 000 Stunden Lebensdauer der LEDs
- Stufenlose RGB Farbmischung
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Stand Alone Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Strobe-Effekt mit 1-18 Blitzen pro Sekunde
- Vorprogrammierte Szenen im Musikgetakteter Modus
- 8 eingebaute Programme, die sich über den DMX-Controller aufrufen lassen
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Dipschalter zur Einstellung der DMX-Startadresse
- Integriertes Programm
- 7 DMX-Kanäle
- DMX-512 Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Passende FUTURELIGHT Controller: EX-6/32, EX-8/32, CP-240, CP-256/32, CP-528

**Technische Daten:**

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	75 W
DMX-Steuerkanäle:	7
DMX 512-Anschluss:	3-pol. XLR
Blitzrate:	18 Hz
Anzahl der LEDs:	36
Maße (LxBxH):	190 x 230 x 235 mm
Gewicht:	5 kg

Zubehör:

FUTURELIGHT EX-6/32 Controller	Best.-Nr. 51834046
FUTURELIGHT EX-8/32 Controller	Best.-Nr. 51834047
FUTURELIGHT CP-240 Controller	Best.-Nr. 51834265
FUTURELIGHT CP-256/32 Controller 16bit	Best.-Nr. 51834286
FUTURELIGHT CP-512/64 Controller 16bit	Best.-Nr. 51834295
FUTURELIGHT CP-528 Controller 16bit	Best.-Nr. 51834315
Wizard-512 USB DMX-Software + Interface	Best.-Nr. 51860102
Wizard-1024 USB DMX-Software + Interface	Best.-Nr. 51860110
FUTURELIGHT DES-3 Abschlusstecker 3-pol.	Best.-Nr. 51834001