

Changeur de couleurs DEL puissant

- Les avantages de DEL: durée de vie extrêmement élevée, consommation extrêmement faible, développement de chaleur minimal, entretien quasi nul et une brillance sans pareil
- Equipé avec 36 x 1 W DELs: 12 x rouge, 12 x bleu, 12 x verte
- DELs de haute puissance made by Lumileds, USA
- Vie des DELs 100 000 heures
- Mélange de couleurs RGB
- Maniement par DMX ou stand alone avec fonction "Master/Slave"
- Scènes préprogrammées contrôlé par le son
- Effet stroboscopique avec 1 à 18 flashes par seconde
- 8 programmess préprogrammées peuvent être activés grâce au contrôleur DMX
- Contrôlé par le son grâce au microphone intégré
- Effet "rainbow" à vitesse variable
- Interrupteurs DIP pour ajuster l'adresse DMX start
- Programme intégré
- 7 canaux DMX
- Contrôlable via DMX-512 par chaque contrôleur DMX standard
- Contrôleurs appropriés de FUTURELIGHT: contrôleur EX-6/32, EX-8/32, CP-240, CP-256/32, CP-528



Caractéristiques techniques:

Alimentation:	230 V, 50 Hz AC ~
Puissance de rendement:	75 W
Canaux de contrôle DMX:	7
Connexion DMX-512:	XLR 3-pôles
Fréquence des flash:	18 Hz
Numéro de DELs:	36
Dimensions (LxbxH):	190 x 230 x 235 mm
Poids:	5 kg

Accessoires:

FUTURELIGHT EX-6/32 contrôleur	N° d'art. 51834046
FUTURELIGHT EX-8/32 contrôleur	N° d'art. 51834047
FUTURELIGHT CP-240 contrôleur	N° d'art. 51834265
FUTURELIGHT CP-256/32 contrôleur 16bit	N° d'art. 51834286
FUTURELIGHT CP-512/64 contrôleur 16bit	N° d'art. 51834295
FUTURELIGHT CP-528 contrôleur 16bit	N° d'art. 51834315
Wizard-512 USB DMX-Software + Interface	N° d'art. 51860102
Wizard-1024 USB DMX-Software + Interface	N° d'art. 51860110
FUTURELIGHT DES-3 Fiche termination 3pôle	N° d'art. 51834001