

## OMNITRONIC Mini table de mixage dorée GNOME-202P

Table de mixage 2 canaux au format miniature, Bluetooth et lecteur MP3

Réf. : 10006887

GTIN: 4026397660708



**Prix de catalogue: 101.03 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Table de mixage DJ extrêmement légère et compacte
- 2 canaux stéréo avec réglage de gain et égaliseur 2 bandes, raccordement par prises RCA
- Entrée microphone réglable via un jack 6,3 mm
- Sortie casque réglable
- 2 sorties master réglables via des prises RCA
- Boîtier métallique anodisé
- Monochrome Écran LCD
- Disponible en plusieurs couleurs
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; usage portable

#### Lecteur audio

- Bluetooth: A une portée de jusqu'à 10m
- Commandé via Bluetooth

#### L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x câble RCA, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397660708

Poids: 0,90 kg

Longueur: 0.36 m

Largeur: 0.16 m

Hauteur: 0.07 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz  
12 V 500 mA

Affectation des broches: Intérieur + / extérieur -

Puissance totale de raccordement: 6,00 W

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Classe de protection:             | SK III   |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via Fiche creuse (M)<br>version encastrable Câble d'alimentation et bloc<br>d'alimentation (inclus dans la livraison)  |
| Plage de fréquence:               | 20 - 20000 Hz  |
| Rapport signal/bruit:             | >85 dB   |
| Distorsion harmonique:            | <0,5 % avec 1 kHz  |
| Bluetooth:                        | Version : 4,1 + EDR<br>Profil: A2DP  |
| Couleur du boîtier:               | Or   |
| Type d'écran:                     | Monochrome Écran LCD   |
| Éléments de commande:             | Crossfader   |
| État LED:                         | Power  |
| Connexions:                       | Entrée: Line via 2 x RCA stéréo<br>Entrée: Microphone via 1 x Prise 6,3 mm (asym.)<br>Entrée: Lecteur audio via 1 x USB A (F) version<br>encastrable<br>Sortie: Master via 1 x RCA stéréo<br>Sortie: Rec. via 1 x RCA stéréo<br>Sortie: Casque via 1 x Prise jack 6,3 mm (stéréo)<br>version encastrable |
| Canaux:                           | Canal d'entrée: 2 x Stéréo via RCA, réglage du<br>canal via Bouton rotatif, Régulateur 2 bandes EQ<br>Canal d'entrée: 1 x Mono via Câble jack, réglage<br>du canal via Bouton rotatif<br>Sortie maître: 1 x Stéréo avec Commutateur Line-<br>USB via RCA, réglage du canal via Bouton rotatif            |
| Format de la musique:             | WMA  |
| Conception du boîtier:            | Boîtier du pupitre   |
| Dimension:                        | Largeur : 10 cm<br>Profondeur : 27 cm<br>Hauteur : 6 cm  |
| Poids:                            | 650 g  |
| Lecteur audio                     |  |
| Commande:                         | Bluetooth  |
| Lecteur audio:                    | USB + Bluetooth  |
| Portée:                           | Bluetooth: jusqu'à 10m   |
| Format de la musique:             | MP3, WAV   |
| Appareils de stockage appropriés: | Appareils USB max. 32GB (FAT 32)   |