

OMNITRONIC Mini table de mixage rouge GNOME-202P

Table de mixage 2 canaux au format miniature, Bluetooth et lecteur MP3

Réf. : 10006888

GTIN: 4026397660722



Caractéristiques:

- Table de mixage DJ extrêmement légère et compacte
- 2 canaux stéréo avec réglage de gain et égaliseur 2 bandes, raccordement par prises RCA
- Entrée microphone réglable via un jack 6,3 mm
- Sortie casque réglable
- 2 sorties master réglables via des prises RCA
- Boîtier métallique anodisé
- Commandé via Bluetooth
- Monochrome Écran LCD
- Disponible en plusieurs couleurs
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; usage portable

lecteur audio

- Bluetooth: A une portée de jusqu'à 10m

Logistique

EAN / GTIN: 4026397660722

Poids: 0,90 kg

Longueur: 0.36 m

Largeur: 0.16 m

Hauteur: 0.07 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz 12V 500 mA
--------------------------	-------------------------------

Affectation des broches:	Intérieur + / extérieur -
--------------------------	---------------------------

Puissance totale de raccordement:	6,00 W
-----------------------------------	--------

Classe de protection:	SK III
-----------------------	--------

Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)
	Tramite
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>85 dB
Distorsion harmonique:	<0,5 % avec 1 kHz
Commande:	Bluetooth
Bluetooth:	Version: 4,1 + EDR Profil: A2DP
Couleur du boîtier:	Rouge
Type d'écran:	Monochrome Écran LCD
Éléments de commande:	Crossfader
État LED:	Power
Connexions:	Entrée: Line via 2 x RCA stéréo Entrée: microphone via 1 x Prise 6,3 mm (asym.) Entrée: lecteur audio via 1 x USB A (F) version encastrable Sortie: Master via 1 x RCA stéréo Sortie: rec. via 1 x RCA stéréo Sortie: Casque via 1 x Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable
Canaux:	Canal d'entrée: 2 x Stéréo via RCA, réglage du canal via bouton rotatif, régulateur 2 bandes EQ Canal d'entrée: 1 x Mono via câble jack, réglage du canal via bouton rotatif Sortie maître: 1 x Stéréo avec commutateur Line- USB via RCA, réglage du canal via bouton rotatif
Conception du boîtier:	Boîtier du pupitre
Dimension:	Largeur : 10 cm Profondeur : 27 cm Hauteur : 6 cm
Poids:	0,65 kg
Lecteur audio:	USB + Bluetooth
Portée:	Bluetooth: jusqu'à 10m
Format de la musique:	MP3, WAV; WMA
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB max. 32GB (FAT 32)

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
 1 x bloc d'alimentation externe
 1 x câble RCA
 1 x Mode d'emploi
 1 x déclaration de conformité