

OMNITRONIC Préamplificateur EP-220PR à lecteur MP3-Player et radio FM

Réf. : 10007074

Préamplificateur universel 19" et lecteur audio, Bluetooth et radio FM

GTIN: 4026397641141



Caractéristiques:

- Lecteur audio intégré avec récepteur Bluetooth
 - Emplacement pour carte SD et port USB
 - 5 entrées ligne stéréo
 - 4 prises RCA G/D à l'arrière et prise jack 3,5 mm à l'avant
 - Commutateur de sources audio
 - Réglages du volume, des basses et des aigus
 - 1 entrée microphone avec réglages du volume, des basses et des aigus sur la face avant
 - 3 sorties stéréo master
 - (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
 - Pour des domaines d'application tels que: Centres sportifs/centres de fitness; Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; installation
- lecteur audio**
- Commandé via Bluetooth
 - Bluetooth: A une portée de jusqu'à 10m
 - Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres

Logistique

EAN / GTIN: 4026397641141

Poids: 2,26 kg

Longueur: 0.55 m

Largeur: 0.18 m

Hauteur: 0.08 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	115/230 V CA, 50/60 Hz
--------------------------	------------------------

Puissance totale de raccordement:	5 W
-----------------------------------	-----

Classe de protection:	SK I
-----------------------	------

Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
	Tramite
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>100 dB
Distorsion harmonique:	<0,1 % avec 1 kHz
Impédance:	Entrée: 10 kOhm , non sym. Entrée: 20 kOhm , sym.
Couleur du boîtier:	Noir
État LED:	Power
Connexions:	Entrée: Line via 4 x RCA (F) version encastrable Entrée: microphone via 1 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Entrée: Line via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo) version encastrable Sortie: Line via 1 x RCA stéréo Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches Sortie: Line via 1 x Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable
Entrée des canaux:	5 x Stéréo via RCA ou câble jack, réglage du canal via bouton rotatif 1 x Mono via XLR ou câble jack, réglage du canal via bouton rotatif
Égaliseur:	Master: 1 x régulateur 2 bandes Stéréo
Sensibilité à l'entrée:	1 V
Matériau:	Métal
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 12,8 cm Hauteur : 4,45 cm
Poids:	1,87 kg
Commande:	Bluetooth
Nom de l'appareil Bluetooth:	BLUETOOTH
Lecteur audio:	USB + SD + Bluetooth + radio FM
Portée:	Bluetooth: jusqu'à 10m
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Type d'écran:	Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
Fréquence de réception tuner:	FM 87-108 MHz
Format de la musique:	WAV; MP3; WMA
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB/Cartes SD max. 32GB (FAT 16/32)

Contenu de la livraison:

- 1 x Amplificateur
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x déclaration de conformité
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Antenne