

OMNITRONIC Table de mixage de divertissement EM-650B MK2

Mixeur multifonctionnel 5 + 2 canaux avec 3 zones, noir

Réf. : 10007113

GTIN: 4026397714326



Caractéristiques:

- 5 canaux d'entrée avec réglage de préamplification (gain) encastré à l'arrière de l'appareil, LED de signal et fader de canal facile à manipuler
- 3 sorties master réglables avec égaliseur 3 bandes et affichage du niveau par LED stéréo à 10 chiffres
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; clubs/écoles de danse

Logistique

EAN / GTIN: 4026397714326

Poids: 3,46 kg

Longueur: 0.50 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.18 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison) Tramite
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>60 dB Line >70 dB phono
Distorsion harmonique:	Line/Phono <0,02 % avec 1 kHz
Gain:	Microphone 52 dB Line 17 dB

	Phono 53 dB
Couleur du boîtier:	Noir
Sortie de la zone:	3 zones réglables
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Talkover réglable, Commutateur de source
État LED:	Signal, Indicateur de niveau du canal, Indicateur de niveau maître, Pic, Source du canal; CUE, talkover, ON AIR, routage
Connexions:	<p>Entrée: microphone via 2 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable</p> <p>Entrée: Line/Phono via 2 x RCA stéréo</p> <p>Entrée: Line via 8 x RCA stéréo</p> <p>Sortie: Master via 3 x XLR 3 broches</p> <p>Sortie: Master via 3 x RCA stéréo</p> <p>Sortie: rec. via 2 x RCA stéréo</p> <p>Sortie: Casque via 1 x Câble jack 6,3 mm (sym.)</p>
Canaux:	<p>Canal d'entrée: 2 x Stéréo avec Commutateur Line-Line/Phono via RCA, réglage du canal via Fader, régulateur 3 bandes EQ, commutateur de bus maître de routage, Contrôle du gain, Commutateur de source, Commutateur CUE</p> <p>Canal d'entrée: 3 x Stéréo avec Commutateur Line-Line via RCA, réglage du canal via Fader, commutateur de bus maître de routage, Contrôle du gain, Commutateur de source, Commutateur CUE</p> <p>Canal de microphone: 2 x Mono via Prise combo (XLR/jack), réglage du canal via bouton rotatif, Commutateur ON AIR, commutateur de bus maître de routage, commutateur Talkover</p> <p>Sortie maître: 3 x Stéréo via XLR ou RCA, réglage du canal via bouton rotatif, régulateur 3 bandes EQ</p> <p>Sortie rec.: 1 x Stéréo via RCA, commutateur de bus maître de routage</p> <p>Sortie casque: 1 x Stéréo via câble jack, réglage du canal via bouton rotatif, fonction Cue-Mix</p>
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
Dimension:	<p>Largeur : 48,3 cm</p> <p>Profondeur : 14,8 cm</p> <p>Hauteur : 8,9 cm</p>
Poids:	3,10 kg

Contenu de la livraison:

- 1 x table de mixage
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x câble RCA