

## OMNITRONIC Table de mixage d'&#039;enregistrement MRS-1002USB

Console de mixage audio, compacte, 10 entrées et interface USB

Réf. : 10040271

GTIN: 4026397513882



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- L'interface audio USB intégrée permet l'enregistrement et la lecture avec un ordinateur (PC et Mac)
- Port USB full-duplex pour l'enregistrement et la lecture simultanés
- 2 canaux d'entrée mono avec réglage de gain, égaliseur 3 bandes et réglage de panoramique
- 4 canaux d'entrée stéréo avec égaliseur 3 bandes et réglage de balance
- Entrée et sortie de bande
- Sorties séparées pour le Main Mix et la Control Room
- Sortie casque réglable
- Alimentation fantôme +48 V, commutable de manière centrale
- Précise 4-digit stereo LED level meter
- Boîtier métallique solide et compact
- Boîtier du pupitre

#### L'étendue des fournitures

- 1 x mode d'emploi, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x table de mixage, 1 x câble USB

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397513882

Poids: 2,23 kg

Longueur: 0.35 m

Largeur: 0.29 m

Hauteur: 0.08 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz  
17 V

Puissance totale de raccordement: 27,00 W

Classe de protection: SK III

Branchement électrique:	Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable Câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>74 dB
Distorsion harmonique:	<0,05 % avec 1 kHz
Éléments de commande:	Commutateur d'alimentation fantôme
État LED:	Power, Clip, Indicateur de niveau maître, Alimentation fantôme
Connexions:	Entrée: Microphone via 2 x XLR 3 broches Entrée: Microphone via 2 x Prise jack 3,5 mm (mono) version encastrable Entrée: Line via 4 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable Entrée: Stéréo via 1 x RCA stéréo Entrée: Line via 1 x USB B (F) version encastrable Entrée: AUX Returns via 2 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable Sortie: Master via 2 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable Sortie: Control Room via 2 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable Sortie: AUX sends via 1 x Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable Sortie: Casque via 1 x Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable Sortie: Line via 1 x RCA stéréo
Canaux:	Canal d'entrée: 2 x Mono via XLR ou câble jack, réglage du canal via Bouton rotatif, Régulateur 3 bandes EQ 80 Hz / 2,5 kHz / 12 kHz, 1 Send/AUX, Contrôle du gain, Panoramique polyphonique  Canal d'entrée: 2 x Stéréo via Câble jack, réglage du canal via Bouton rotatif, Régulateur 3 bandes EQ 80 Hz / 2,5 kHz / 12 kHz, 1 Send/AUX, Contrôle rotatif balance  Canal d'entrée: 1 x Stéréo via RCA, Commutateur de bus maître de routage Sortie maître: 1 x Stéréo via Câble jack, réglage du canal via Bouton rotatif Sortie casque: 1 x Stéréo via Câble jack, réglage du canal via Bouton rotatif
Port USB:	USB 2.0, Typ B
Conception du boîtier:	Boîtier du pupitre
Dimension:	Largeur : 18,9 cm Profondeur : 26 cm Hauteur : 7,2 cm
Poids:	2,02 kg