

OMNITRONIC Diviseur de zones à grille MZD-88

Mélangeur 8 canaux audio à 8 sorties et matrice

Réf. : 10304120

GTIN: 4026397308389



Description:

The OMNITRONIC MZD-88 is an audio mixer with an analog matrix of 8 input and 8 outputs which allows for multiple output configurations and inputs mixing. The 8 outputs are divided in 4 groups. Thus it's possible to supply 4 different PA zones with a stereo output by routing different input signals to these zones without having to change the cable configuration. It's also possible to obtain 8 outputs with different mixing as every input has its own level and PAN controls. Perfect for any place where multi-zone or multi-room solutions are required, just like in theme parks, conference centers, schools or as the case may be. By the way, the MZD-88 could also be used for personal monitoring.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397308389

Poids: 4,25 kg

Longueur: 0.55 m

Largeur: 0.26 m

Hauteur: 0.13 m

Caractéristiques:

- Affectation des entrées de matrice : 8 sources d'entrée peuvent être librement attribuées aux 8 sorties
- Entrées et sorties via des connecteurs XLR symétriques
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; centres sportifs/centres de fitness

Données techniques:

Alimentation électrique: 115/230 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 10,00 W

Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
	Tramite
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Impédance:	Entrée: 10 kOhm
Gain:	12 dB
Plage dynamique:	100 dB
Niveau max.:	Entrée: +21 dBu
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 19,5 cm Hauteur : 8,9 cm
Poids:	3,60 kg

Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation