

## OMNITRONIC Table de mixage LH-015 2 canaux Mic-Line

Mélangeur micro/ligne 2 canaux, format miniature

Réf. : 10355015

GTIN: 4026397169034



### Caractéristiques:

- Mixe le signal de 2 sources audio (microphones, instruments ou appareils à niveau ligne) sur 1 sortie mono
- 1 entrée mono micro/ligne (jack 6,3 mm) avec réglage de volume séparé
- 1 entrée ligne stérééo (RCA) avec réglage de volume séparé
- 2 sorties mono master (RCA et jack 6,3 mm), par exemple pour l'amplificateur de puissance, la table de mixage et le casque d'écoute

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397169034

Poids: 0,64 kg

Longueur: 0,23 m

Largeur: 0,14 m

Hauteur: 0,09 m

### Données techniques:

Alimentation électrique:	12V 150 mA
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>100 dB
Impédance:	Entrée: microphone 10 kOhm Entrée: Line 20 kOhm Sortie: 50 Ohm
Gain:	Microphone 32 dB Line 20 dB

