

Boîtier DI passif mixte LH-061 PRO

Boîtier DI / splitter passif 2 canaux, noir

Réf. : 10355061

GTIN: 4026397541762



Boîtier DI passif mixte LH-061 PRO

Boîtier DI / splitter passif 2 canaux, noir

Réf. : 10355061

GTIN: 4026397541762

Caractéristiques:

- 2 entrées de signal à haute impédance via deux prises jack 6,3 mm
- 2 sorties XLR à basse impédance
- Convertit 2 signaux de ligne asymétriques séparés (par ex. lecteur de CD, instruments) en 2 signaux de sortie XLR symétriques, pour le raccordement à une table de mixage
- Atténuation d'entrée commutable : 0 dB, -20 dB, -40 dB
- Les câbles peuvent passer sous le boîtier
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos