

OMNITRONIC Enceinte VFM-208AP à 2 voies, active

Enceinte active 2 voies (8"), 80 W RMS, pour DJ et utilisation en public, lecteur audio et Bluetooth

Réf. : 11038767

GTIN: 4026397537161



Caractéristiques:

- Emplacement pour carte SD et port USB
- Architecture de classe A/B : un son optimal et une puissance élevée pour un poids faible et une taille compacte
- Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 20 cm et tweeter de 2,5 cm
- 1 entrée microphone XLR/jack, réglable séparément
- Entrée ligne, RCA, réglable séparément
- Prise AUX de 3,5 mm
- Bouton master avec égaliseur 2 bandes
- Commandé via Bluetooth; Télécommande infrarouge
- Métalgrille en noir
- 2 poignées de transport robustes
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; usage portable; centres sportifs/centres de fitness
- Possibilité d'utilisation: Debout; monitoring; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397537161

Poids: 5,70 kg

Longueur: 0.46 m

Largeur: 0.30 m

Hauteur: 0.25 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Branchement électrique: Alimentation électrique via appareils froids (M)
version encastrable câble d'alimentation à prise
contact de protection (inclus dans la livraison)

Tramite

Capacité de charge: Programme: 160W

	Nominale: 80W RMS
Plage de fréquence:	75 - 20000 Hz
Pression acoustique max.:	111 dB
Commande:	Bluetooth; Télécommande infrarouge
Lecteur audio:	USB + SD + Bluetooth
Système d'enregistrement:	Bride: Ø 35 mm
État LED:	Power, Clip
Connexions:	Entrée: microphone via 1 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Entrée: Line via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo) version encastrable Entrée: Line via 1 x RCA stéréo Sortie: Line via RCA stéréo
Entrée des canaux:	1 x Mono via XLR ou câble jack, réglage du canal via bouton rotatif 1 x Stéréo via RCA ou câble jack, réglage du canal via bouton rotatif
Égaliseur:	Master: 1 x régulateur 2 bandes
Format de la musique:	MP3, WAV
Nombre de fichiers:	Max. 999
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB/Cartes SD (FAT 32)
Enceinte:	1 x Bousseur 8" avec aimant en ferrite Bobine mobile graves 1,5" 1 x pilote de compression aigus 1" avec aimant en ferrite Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1" Ouverture du raccordement du pavillon 1"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Poignée de transport:	2 Pièce
Dimension:	Largeur : 29,5 cm Profondeur : 24,5 cm Hauteur : 43,8 cm
Poids:	5,05 kg
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

Contenu de la livraison:

1 x télécommande
1 x boîtier compact
1 x Mode d'emploi
1 x Batterie
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x déclaration de conformité