

## OMNITRONIC Enceinte VFM-212A à 2 voies, active

Enceinte active et woofer 12", pilote 1", 140 W RMS

Réf. : 11038772

GTIN: 4026397537215



### Caractéristiques:

- Architecture de classe A/B : un son optimal et une puissance élevée pour un poids faible et une taille compacte
- Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 30 cm et tweeter de 2,5 cm
- 2 entrées micro XLR/jack, réglables séparément
- Entrée ligne, RCA, réglable séparément
- Bouton master avec égaliseur 2 bandes
- Métalgrille en noir
- 2 poignées de transport robustes
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; usage portable; centres sportifs/centres de fitness
- Possibilité d'utilisation: Debout; monitoring; sur trépied

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397537215

Poids: 11,20 kg

Longueur: 0.65 m

Largeur: 0.36 m

Hauteur: 0.43 m

### Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)  Tramite
Capacité de charge:	Programme: 280W Nominale: 140W RMS
Plage de fréquence:	50 - 20000 Hz

Pression acoustique max.:	120 dB
Système d'enregistrement:	Bride: Ø 35 mm
Connexions:	Entrée: microphone via 2 x XLR 3 broches Entrée: microphone via 2 x Prise 6,3 mm (asym.) Entrée: Line via 1 x RCA stéréo Sortie: Line via RCA stéréo
Entrée des canaux:	2 x Mono via XLR ou câble jack, réglage du canal via bouton rotatif 1 x Stéréo avec interrupteur lecteur Line via RCA ou lecteur, réglage du canal via bouton rotatif
Égaliseur:	Master: 1 x régulateur 2 bandes
Enceinte:	1 x Boumeur 12" avec aimant en ferrite Bobine mobile graves 1,5" 1 x pilote de compression aigus 1" avec aimant en ferrite Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1" Ouverture du raccordement du pavillon 1"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Poignée de transport:	2 Pièce
Dimension:	Largeur : 42 cm Profondeur : 34,2 cm Hauteur : 63 cm
Poids:	10,50 kg

### Contenu de la livraison:

- 1 x boîtier compact
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation