

# OMNITRONIC UHF E-FLEX Bodypack 823-832/863-865 MHz

Émetteur de poche à émetteur multifréquence PLL

Réf. : 13063374

GTIN: 4026397740264



## Caractéristiques:

- Appariement rapide d'une simple pression sur un bouton
- Le récepteur se charge automatiquement du réglage de la fréquence
- 16 canaux au choix
- Réglage de gain pour ajuster la sensibilité
- A une portée de jusqu'à 30m par visibilité
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Indicateur de charge

## Logistique

EAN / GTIN: 4026397740264

Poids: 0,21 kg

Longueur: 0.22 m

Largeur: 0.15 m

Hauteur: 0.06 m

## Données techniques:

Type:	Émetteur de poche
Alimentation électrique:	3V CC
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Plage de fréquence:	50 - 15000 Hz
Portée:	Jusqu'à 30m par visibilité
Bande de fréquences:	UHF 823-832 MHz; UHF 863-865 MHz
Puissance de sortie RF:	10 mW

Modulation:	FM
Sélection de la fréquence:	16 fréquence commutable En 2 groupes
Type de prise:	Mini XLR (M) 3 broches version encastrable
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Écran:	Indicateur de charge , Canal , Fréquence , Sourdine
Éléments de commande:	Commande rotative de sensibilité, Sélecteur de fréquence
État LED:	Power
Commutateur:	Interrupteur On/Off/Mute
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 6,9 cm Profondeur : 2,5 cm Hauteur : 9,4 cm
Poids:	0,11 kg

### Contenu de la livraison:

- 1 x Émetteur
- 1 x microphone
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x déclaration de conformité