

PSSO Ensemble WISE ONE + émetteur de poche + micro cravate 823-832/863-865 MHz

Récepteur radio True Diversity sans licence, émetteur de poche et micro cravate incl. GTIN: 4026397685619



Prix de catalogue: 629.51 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

PSSO Récepteur True Diversity WISE ONE 1 canal 823-832/863-865 MHz

Récepteur sans fil True Diversity et pilotage à distance iSync 2,4 GHz

- Récepteur radio professionnel multifréquence avec technique True Diversity pour une utilisation sur scène
- Des composants de haute qualité et des caractéristiques bien pensées garantissent des performances optimales et une grande fiabilité
- Convient aux grandes installations multicanaux (fonctionnement en parallèle possible de jusqu'à 26 systèmes)
- 45 canaux présélectionnés dans 5 groupes de canaux
- iSync 2,4 GHz – synchronisation et surveillance confortables en temps réel
- Réglage automatique de la fréquence
- La technologie d'accord silencieux à fréquence pilote supprime les interférences RF sans fil
- Jogdial multifonctionnel pour le guidage par menu
- La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
- Commutation Mic/Line
- 2 antennes amovibles (BNC) permettent la combinaison avec un séparateur d'antenne externe
- 2 récepteurs peuvent être alimentés par un seul bloc d'alimentation
- Multicolore Écran LCD
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
- Boîtier du pupitre
- (19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE
- Firmware pouvant être mis à jour
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; Scène; Théâtre; Bailleur; Centres sportifs/Centres de fitness; Concerts/salles

Logistique

EAN / GTIN: 4026397685619

Poids: 2,85 kg

Longueur: 0.40 m

Largeur: 0.33 m

Hauteur: 0.27 m

L'étendue des fournitures

- 1 x récepteur, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x adaptateur, 3 x antenne, 3 x étrier, 9 x vis, 4 x pied, 1 x câble jack, 1 x câble adaptateur, 1 x support, 1 x protection contre le vent, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 2 x batterie

PSSO Émetteur de poche WISE 823-832/863-865 MHz

Émetteur de poche à émetteur multifréquence PLL

- ISync 2,4 GHz – synchronisation et surveillance confortables en temps réel
- Nom d'utilisateur et couleur d'affichage éditables
- Puissance de sortie RF commutable
- Niveau de gain réglable
- La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
- A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- Multicolore Écran LCD

L'étendue des fournitures

- 1 x émetteur, 2 x antenne, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

PSSO Micro cravate WISE pour émetteur de poche

Micro cravate pour l'émetteur de poche WISE

- Caractéristique directionnelle: Omnidirectionnel

L'étendue des fournitures

- 1 x microphone, 5 x protection contre le vent, 1 x clip de fixation

Données techniques:

Poids: 2,00 kg

PSSO Récepteur True Diversity WISE ONE 1 canal 823-832/863-865 MHz

Type:	Récepteur
Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 12-15 V CC 800 mA
Puissance totale de raccordement:	4 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable Câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)
Nombre de canaux:	1
Plage de fréquence:	50 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>96 dB
Distorsion harmonique:	<0,1 % avec 1 kHz
Gain:	Microphone -32 dB jusqu'à +4 dB Sortie: -32 dB jusqu'à +4 dB
Portée:	Jusqu'à 60m par visibilité
Bande de fréquences:	UHF 823-832 MHz; UHF 863-865 MHz
Diversity:	True Diversity
Modulation:	FM
Sélection de la fréquence:	45 Fréquence commutable En 5 groupes

	Fréquence scannable automatiquement
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Commutateur Groundlift, Menu, Encodeur
Connexions:	Antenne via 2 x BNC (F) 12-15 V Antenne via 1 x SMA (F) version encastrable Sortie: Mic/Line via 1 x XLR 3 broches Sortie: Mic/Line via 1 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable
Canaux:	Canal de microphone: 1 x Mono avec Interrupteur Mic-Line via XLR ou câble jack
Commutateur:	Commutateur Low-Cut
Matériau:	Métal
Couleur:	Noir
PC connect:	, Firmware pouvant être mis à jour
Conception du boîtier:	Boîtier du pupitre (19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE
Dimension:	Largeur : 21 cm Profondeur : 27 cm Hauteur : 4,3 cm
Poids:	1,80 kg

PSSO Émetteur de poche WISE 823-832/863-865 MHz

Type:	Émetteur de poche
Alimentation électrique:	3 V CC
Branchement électrique:	Pile/batterie
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Plage de fréquence:	50 - 18000 Hz
Gain:	-32 dB jusqu'à +4 dB
Portée:	Jusqu'à 60m par visibilité
Bande de fréquences:	UHF 823-832 MHz; UHF 863-865 MHz
Puissance de sortie RF:	50 mW (HI); 10 mW (LO)
Modulation:	FM
Sélection de la fréquence:	Fréquence commutable
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Éléments de commande:	Menu, Touches de navigation
Connexions:	Microphone via 1 x Mini XLR (M) 3 broches version encastrable 5 V
Code couleur:	Indicateur de couleur et nom modifiable
Commutateur:	Commutateur marche/arrêt; Commutateur muet
Matériau:	Aluminium
Couleur:	Gris
Dimension:	Largeur : 7 cm Profondeur : 3 cm Hauteur : 13 cm
Poids:	190 g

PSSO Micro cravate WISE pour émetteur de poche

Type:	Micro cravate
Alimentation électrique:	3-10 V CC
Longueur du câble:	1,2 m
Type de micro:	Électret
Caractéristique directionnelle:	Omnidirectionnel
Plage de fréquence:	80 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>58 dB
Sensibilité:	-40 dB
Impédance:	1 kOhm
Connexions:	Mini XLR (F) 3 broches
Couleur:	Noir
Dimension:	Diamètre : Ø 3,5 mm
Poids:	10 g