

EUROLITE Distributeur de courant SBM-32

Distributeur de courant 32 A pratique dans un boîtier 483 mm (19")

Réf. : 30248400

GTIN: 4026397529630



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Specially designed for larger distribution needs
- 3 U necessary for installation
- 32 A three phase current input via 5 x 6 mm² power cable and plug
- The entire distributor is secured via 30 mA Residual Current Device (RCD)
- Voltage and current display of every phase
- 32 A three phase current output on the rearpanel
- 6 safety sockets on the housing back (2 per phase)
- Each safety socket feature fuse protection via 16 A automatic circuit breakers
- With M6 earthing screw in order to ground a rigg if necessary
- (19") 48,3 cm installation en rack 3 HE

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397529630

Poids: 6,55 kg

Longueur: 0.50 m

Largeur: 0.31 m

Hauteur: 0.21 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	380-400 V CA, 50 Hz
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation et CEE 32 A 5 broches Tramite
Sortie de courant:	1 x CEE 32 A 5 broches (F) version encastrable Bypass 6 x contact de protection (F), version encastrable avec couvercle rabattable sécurisé
Protection:	1 x disjoncteur différentiel (FI) 40A/0,03A 4-pol

6 x coupe-circuit automatique C 16A 1-pol

Écran: Volt , ampère

Conception du boîtier: (19") 48,3 cm installation en rack 3 HE

Dimension: Largeur : 48,3 cm
Profondeur : 23 cm
Hauteur : 13,35 cm

Poids: 6,05 kg
