

## HAZEBASE Machine à fumée standard highpower<sup>2</sup> 3100 W 230 V/50 Hz

Machine à fumée puissante en 3100 watts avec DMX

Réf. : 51700155

GTIN: 4026397697360



**Prix de catalogue: 1783.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Grand débit
  - Densité de brouillard réglable
  - Brouillard permanent possible
  - Réglage très fin grâce à la technique numérique
  - Buses de brumisation interchangeables
  - Pour un fonctionnement parfait, utiliser uniquement le fluide Hazebase original
  - D'autres fluides peuvent entraîner des dommages et des dysfonctionnements de l'appareil
  - Étendue de l'émission: Env. 20 m
  - Grande capacité du réservoir
  - Commandé via commande radio (facultatif); Télécommande câblée (facultatif); stand-alone; minuterie; DMX; RDM
  - Écran OLED
  - Made in Germany
  - Réservoir amovible
  - Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; scène; Théâtre; bailleur
  - Possibilité d'utilisation: Debout
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Récipient, 1 x Tuyau, 1 x Couverture

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397697360

Poids: 16,55 kg

Longueur: 0.55 m

Largeur: 0.43 m

Hauteur: 0.26 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 3100 W

Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Via PowerCON TRUE (M) version encastrable Tramite
Temps de chauffe:	Evn. 8 min
Étendue de l'émission:	Env. 20 m
Temps de réponse:	20s - 50s - fonctionnement continu
Capacité du réservoir:	5 l réservoir amovible
Consommation de liquide:	Evn. 70 ml/min - 300 ml/min
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Commande:	Commande radio (facultatif); Télécommande câblée (facultatif); stand-alone; minuterie; DMX; RDM
Principe de fonctionnement:	Évaporateur machine à fumée
Type d'écran:	Écran OLED
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 21,1 cm Profondeur : 48 cm Hauteur : 38,8 cm
Poids:	14,65 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)