

## EUROLITE Interface freeDMX AP Wi-Fi

Interface DMX Wi-Fi sans fil pour applis et programmes comme Steinigke Light'J

Réf. : 51860130

GTIN: 4026397564808



**Prix de catalogue: 236.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Interface Wi-Fi DMX sans fil pour un contrôle de l'éclairage sans fil depuis votre tablette ou votre PC
  - Reçoit les signaux de commande via le réseau et les transmet par câble à la chaîne DMX
  - Compatible avec les appareils iOS et Android
  - La bibliothèque de fixations des apps, disponible en ligne, est constamment mise à jour et contient déjà plus de 300 appareils d'Eurolite et de Futurelight – vous créez facilement de nouveaux profils d'appareils via l'éditeur
  - Configuration via un serveur web intégré
  - Mode point d'accès et mode infrastructure
  - 1 sortie DMX en boucle
  - Équerres de fixation pour montage en rack, sur table ou sur traverse disponibles en tant qu'accessoires
  - Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
  - Commandé via DMX; Light'J App; Wi-Fi; Light Captain App; ArtNet
  - 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier
  - A une portée de jusqu'à 60m à l'extérieur
  - A une portée de jusqu'à 30m dans les bâtiments
  - Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
  - Connecté à p. ex. FreeStyler, DMXControl 3, PC\_DIMMER, Lightkey (MAC)
  - Made in Germany
  - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; Scène; Théâtre; DJ itinérants / artistes solos
  - Fonctionnement silencieux
- L'étendue des fournitures**
- 1 x appareil, 1 x bloc d'alimentation externe, 4 x pied, 2 x mode d'emploi, 1 x antenne, 1 x déclaration de conformité

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397564808  
Poids: 0,83 kg  
Longueur: 0,33 m  
Largeur: 0,23 m  
Hauteur: 0,06 m

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 12 V CC 1 A
Type de protection:	IP20
Wi-Fi:	Standard : IEEE 802.11 b/g/n
Canaux DMX:	Sortie 512
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	DMX; Light´J App; Wi-Fi; Light Captain App; ArtNet
Portée:	Jusqu'à 60m à l'extérieur Jusqu'à 30m dans les bâtiments
Bande de fréquences:	2,4 GHz
Gain d'antenne:	2 dBi
État LED:	Signal, Appairage, Lien, Source du canal
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Couleur:	Noir
PC connect:	P. ex. FreeStyler, DMXControl 3, PC_DIMMER, Lightkey (MAC)
Dimension:	Largeur : 13 cm Profondeur : 11,5 cm Hauteur : 4,1 cm
Poids:	650 g
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)