

EUROLITE Contrôleur DMX Operator 1610

Console compact pour 16 appareils avec chacun 10 canaux DMX max. et USB

Réf. : 70064522

GTIN: 4026397609592



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Port USB pour l'enregistrement des données des spectacles de lumière
- Possibilité de lecture Chase manuelle, programmée ou en fonction de la musique
- Transition entre les scènes réglable de 0 à 30 s
- 2 niveaux d'appareils DMX contrôlables
- 5 faders de canaux DMX
- Fonction black-out
- Programmables 16 scènes/chases avec respectivement 200 cues
- Peut envoyer jusqu'à 160 canaux DMX
- Commandé via DMX; commande de la musique via microphone
- Firmware pouvant être mis à jour
- Boîtier du pupitre

Logistique

EAN / GTIN: 4026397609592

Poids: 1,90 kg

Longueur: 0.41 m

Largeur: 0.18 m

Hauteur: 0.12 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 9V CC 800 mA
Puissance totale de raccordement:	10 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)

Tramite

Programmes:	Programmables 16 scenes/chases avec respectivement 200 cues
Canaux DMX:	Sortie 160
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	DMX; commande de la musique via microphone
Couleur du boîtier:	Noir
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB (FAT 32)
Port USB:	Type A
Couleur:	Noir
PC connect:	, Firmware pouvant être mis à jour
Conception du boîtier:	Boîtier du pupitre
Dimension:	Largeur : 31 cm Profondeur : 14 cm Hauteur : 8,9 cm
Poids:	1,60 kg
