

## EUROLITE Node 8 MK2 Art-Net-DMX

Interface Art-Net pour 8 univers DMX, XLR

Réf. : 70064843

GTIN: 4026397672312



### Caractéristiques:

- L'entrée DMX parallèle est également possible (1024 canaux)
- 8 connecteurs XLR (3 pôles) séparés optiquement pour la sortie DMX
- 2 prises XLR (3 pôles) pour l'entrée DMX
- Routing flexible des signaux de données
- Configuration conviviale directement sur l'appareil via 4 touches de commande et un écran LCD alphanumérique (2 x 16 caractères)
- Indicateur de fonction LED
- Mode séparateur possible
- Peut envoyer jusqu'à 4096 canaux DMX
- Commandé via Art-Net
- L'appareil peut être connecté au PC via RJ-45 (F) version encastrable,
- (19") 48,3 cm installation en rack

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397672312

Poids: 2,60 kg

Longueur: 0,55 m

Largeur: 0,21 m

Hauteur: 0,09 m

### Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	5 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Canaux DMX:	Sortie 4096
Entrée DMX:	2 x XLR (M) 3 broches version encastrable

Sortie DMX:	8 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Connexion au réseau:	Protocole : Art-Net 3 via 2x RJ-45 (F) version encastrable
Commande:	Art-Net
Connexions:	2 x RJ-45 E-Con (F) version encastrable
PC connect:	Via RJ-45 (F) version encastrable
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 17,5 cm Hauteur : 4,45 cm
Poids:	2,20 kg

### **Contenu de la livraison:**

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation