

## OMNITRONIC Régulateur de volume HP PA, 120 W mono blanc

Contrôle de volume à monter, relais prioritaire 24 V

Réf. : 80711007

GTIN: 4026397260427



### Caractéristiques:

- Transformateur audio pour la technique de transmission 100 V
- Atténuation en 11 niveaux
- Panneau avant et bouton en plastique blanc
- Raccord à visser
- Montage encastré
- Boîtier en saillie (facultatif)

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397260427

Poids: 0,38 kg

Longueur: 0.09 m

Largeur: 0.09 m

Hauteur: 0.09 m

### Données techniques:

Relais prioritaire:	24 V
Capacité de charge:	Nominale: 120W RMS
Plage de fréquence:	50 - 18000 Hz
Entrée et sortie:	Mono
Couleur:	Blanc
Profondeur de pose:	47 mm
Conception du boîtier:	Montage encastré Boîtier en saillie (facultatif)
Dimension:	Largeur : 8 cm Profondeur : 6,7 cm Hauteur : 8 cm

Poids: 0,34 kg

---

**Contenu de la livraison:**

---

1 x Appareil  
1 x Mode d'emploi  
4 x vis