

OMNITRONIC PA Volume Controller, 30 W mono bk

Contrôle de volume incrusté, relais prioritaire 24 V

Réf. : 80711011

GTIN: 4026397260564



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Audio transformer for 100 V line technique
- Attenuation in 11 steps
- Black plastic front panel and knob
- Mounting depth: 45 mm
- Screw plug connection
- Montage encastré
- Boîtier en saillie (facultatif)

Logistique

EAN / GTIN: 4026397260564

Poids: 0,28 kg

Longueur: 0.09 m

Largeur: 0.09 m

Hauteur: 0.09 m

Données techniques:

| | |
|------------------------|---|
| Relais prioritaire: | 24 V |
| Capacité de charge: | Nominale: 30W RMS |
| Plage de fréquence: | 50 - 18000 Hz |
| Entrée et sortie: | Mono |
| Conception du boîtier: | Montage encastré Boîtier en saillie (facultatif) |
| Dimension: | Largeur : 8 cm Profondeur : 6,7 cm Hauteur : 8 cm |
| Poids: | 240 g |