

OMNITRONIC Sélecteur de programme/régulateur de volume HP PA 5 W mono blanc

Contrôle de volume incrusté et sélecteur de programme, relais prioritaire 24 V

GTIN: 4026397260380



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Combinaison d'un sélecteur de programme ELA pour 6 sources de signal et d'un régulateur de volume ELA
- Convient à la technique audio 100 V ou à d'autres signaux
- Panneau avant et boutons en plastique blanc
- Relais de réception obligatoire 24 V intégré
- Atténuation en 11 niveaux
- Raccord à visser
- Montage encastré
- Boîtier en saillie (facultatif)

Logistique

EAN / GTIN: 4026397260380

Poids: 0,26 kg

Longueur: 0.17 m

Largeur: 0.09 m

Hauteur: 0.07 m

Données techniques:

| | |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Relais prioritaire: | 24 V |
| Capacité de charge: | Nominale: 5W RMS |
| Plage de fréquence: | 50 - 18000 Hz |
| Entrée et sortie: | Mono |
| Conception du boîtier: | Montage encastré Boîtier en saillie (facultatif) |
| Dimension: | Largeur : 8 cm Profondeur : 6,7 cm Hauteur : 15,4 cm |

Poids:

220 g
