OMNITRONIC Transformateur T50 PA 50 W

Transformateur audio 100 V

Réf. : 80711405

GTIN: 4026397271362

Prix de catalogue: 33.2 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Pour les amplificateurs ou les haut-parleurs sans transformateur 100 V intégré
- Convertit les signaux à faible impédance en signaux 100 V
- 5 prises de puissance

Logistique

EAN / GTIN: 4026397271362
Poids: 0,88 kg
Longueur: 0.10 m
Largeur: 0.07 m
Hauteur: 0.06 m

Données techniques:

Capacité de charge:	Nominale: 50W RMS
Plage de fréquence:	30 - 15000 Hz
Impédance:	Technologie PA 100 V; 4 Ohm; 8 Ohm; 16 Ohm
Prise de puissance:	6,25W; 12,5W; 25W; 37,5W; 50W RMS via extrémités ouvertes du câble sélectionnable
Distance par rapport aux trous:	8,3 cm
Dimension:	Largeur : 9,3 cm Profondeur : 5,7 cm Hauteur : 5,6 cm
Poids:	0,84 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.