

OMNITRONIC Transformateur T100 PA 100 W

Transformateur audio 100 V

Réf. : 80711407

GTIN: 4026397271386



Caractéristiques:

- Pour les amplificateurs ou les haut-parleurs sans transformateur 100 V intégré
- Convertit les signaux à faible impédance en signaux 100 V
- 5 prises de puissance

Logistique

EAN / GTIN: 4026397271386

Poids: 1,05 kg

Longueur: 0.10 m

Largeur: 0.07 m

Hauteur: 0.06 m

Données techniques:

Capacité de charge:	Nominale: 100W RMS
Plage de fréquence:	30 - 15000 Hz
Impédance:	Technologie PA 100 V; 4 Ohm; 8 Ohm; 16 Ohm
Prise de puissance:	12,5W; 25W; 50W; 75W; 100W RMS via extrémités ouvertes du câble sélectionnable
Distance par rapport aux trous:	8,25 cm
Dimension:	Largeur : 9,3 cm Profondeur : 6,6 cm Hauteur : 6 cm
Poids:	1,01 kg

Contenu de la livraison:
