

## OMNITRONIC GNOME-202P Mini Mixer nero

Mixer per DJ a 2 canali con Bluetooth e lettore MP3 in miniatura

Art.n.: 10006885

GTIN: 4026397660661



### Features :

- Miscelatore per DJ estremamente leggero e compatto
- 2 canali stereo con regolatore di guadagno ed EQ a 2 bande, collegamento tramite prese RCA
- Ingresso microfono regolabile tramite jack da 6,3 mm
- Uscita cuffie regolabile
- 2 uscite master regolabili tramite prese RCA
- Alloggiamento in metallo anodizzato
- Disponibile in vari colori
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Uso mobile

#### audioplayer

- Controllabile via Bluetooth
- Bluetooth: Portata fino a 10m
- Tinta unita Schermo LCD

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397660661

Peso : 0,90 kg

Lunghezza : 0.36 m

Larghezza : 0.16 m

Altezza : 0.07 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz  
12V 500 mA

Potenza totale installata: 6,00 W

Classe di protezione: CL III

|   |   |
|---|---|
| Allacciamento elettrico:                | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)  |
| Intervallo di frequenza:                | 20 - 20000 Hz   |
| Rapporto segnale-rumore:                | >85 dB  |
| Distorsione armonica totale:            | <0,5 % a 1 kHz  |
| Nome del dispositivo Bluetooth:         | GNOME-202P  |
| Colore della custodia:                  | Nero  |
| Controlli:                              | Crossfader  |
| LED di stato:                           | Power   |
| Collegamenti:                           | Ingresso: line via 2 x RCA stereo<br>Ingresso: microfono via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.)<br>Ingresso: audioplayer via 1 x USB A (F) versione da incasso<br>Uscita: Master via 2 x RCA stereo<br>Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso  |
| Canali:                                 | Canale di ingresso: 1 x Stereo with interruttore line-player via RCA o lettore, channel control via manopola, regolatore a 2 bande EQ<br>Canale di ingresso: 1 x Stereo via RCA, channel control via manopola, regolatore a 2 bande EQ<br>Canale di ingresso: 1 x Mono via jack, channel control via manopola<br>Uscita master: , channel control via manopola<br>Uscita per auricolari: , channel control via manopola |
| Materiale:                              | Metallo   |
| Struttura della custodia:               | Custodia per mixer  |
| Misure:                                 | Larghezza: 10 cm<br>Profondità: 22 cm<br>Altezza: 6 cm  |
| Peso:                                   | 0,65 kg   |
| Attivazione:                            | Bluetooth   |
| Bluetooth:                              | Versione: 4,1 + EDR<br>Profilo: A2DP  |
| Audioplayer:                            | USB + Bluetooth   |
| Massima:                                | Bluetooth: fino a 10m   |
| Tipo di display:                        | Tinta unita Schermo LCD   |
| Formato musicale:                       | MP3, WAV; WMA   |
| Supporti di memorizzazione appropriati: | Periferica USB max. 32GB (FAT 32)   |

### Contenuto della confezione:

- 1 x Dispositivo
- 1 x alimentatore esterno
- 1 x cavo RCA
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x dichiarazione di conformità